

RAYSTATION 12A SP2

Manuel d'instructions RayTreat 6A SP2



RayTreat
RayStation



Traceback information:
Workspace Minor updates 2 version a27
Checked in 2023-10-02
Skribenta version 5.6.013

Désistement

Pour toute information sur les fonctionnalités non disponibles pour des raisons de réglementation, voir les Informations réglementaires dans le RayStation Manuel d'instructions.

Déclaration de conformité



Conforme à la Réglementation des dispositifs médicaux (MDR) 2017/745. Une copie de la Déclaration de conformité correspondante est disponible sur demande.

Informations de sécurité

Cette documentation destinée à l'utilisateur contient des AVERTISSEMENTS permettant d'assurer l'utilisation de ce produit en toute sécurité. Ces avertissements doivent être scrupuleusement respectés.



ATTENTION!

Le panneau générique d'avertissement signale un risque de blessure corporelle. Dans la plupart des cas, ce risque est lié à une erreur de traitement du patient.

Remarque: Une note donne des informations complémentaires sur un sujet précis, comme, par exemple, les éléments à prendre en compte lors de l'exécution d'une étape d'une instruction donnée.

Droit d'auteur

Ce document contient des informations protégées par le droit d'auteur. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans approbation écrite préalable de RaySearch Laboratories AB (publ).

Tous les droits sont réservés. © 2022, RaySearch Laboratories AB (publ).

Les documents imprimés

Des exemplaires imprimés du Manuel d'instructions et les documents associés aux notes de mise à jour sont disponibles sur demande.

Marques de commerce

RayAdaptive, RayAnalytics, RayBiology, RayCare, RayCloud, RayCommand, RayData, RayIntelligence, RayMachine, RayOptimizer, RayPACS, RayPlan, RaySearch, RaySearch Laboratories, RayStation, RayStore, RayTreat, RayWorld et le logo RaySearch Laboratories sont des marques déposées de RaySearch Laboratories AB (publ)*.

Les marques de tiers utilisées dans la présente appartiennent à leurs propriétaires respectifs qui ne sont en aucune façon affiliés à RaySearch Laboratories AB (publ).

RaySearch Laboratories AB (publ) et ses filiales seront collectivement dénommées ci- après RaySearch.

* Soumis à enregistrement dans certains marchés.



TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION	7
2	INFORMATION PRODUIT	9
2.1	Étiquette produit de RayTreat	9
3	INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ D'EXPLOITATION	11
3.1	Tests sur site obligatoires	11
3.2	Versions des fournisseurs d'appareils prises en charge	11
3.3	Précautions de sécurité	12
3.3.1	Avertissements généraux	12
3.3.2	Avertissements concernant Accuray	16
4	NOTES DE MISE À JOUR	17
4.1	Infos et améliorations dans RayTreat 6A SP1	18
4.2	Problèmes connus relatifs à la sécurité du patient	18
4.2.1	RayTreat installé comme une application	18
4.2.2	RayTreat installé comme une application (Accuray)	20
4.3	Autres problèmes connus	20
4.3.1	RayTreat installé comme une application	20
4.3.2	RayTreat installé comme une application (Accuray)	23
4.4	Mises à jour de RayTreat 6A SP2	24
4.4.1	Problèmes décelés	24
4.4.2	Problèmes résolus	24
4.4.3	Manuels mis à jour	24
5	RAYTREAT	25
5.1	Configuration des Clinic Settings (Paramètres cliniques) pour RayTreat	26
5.1.1	Configuration de l'approbation d'administration du jeu de faisceaux (beam set) dans Clinic settings (Paramètres cliniques)	29
5.2	Gestion du traitement dans RayStation	30
5.2.1	Présentation	30
5.2.2	Utilisation du plan dans le traitement programmé	32
5.2.3	Suppression de tous les jeux de faisceaux (beam sets)	38
5.2.4	Modification du statut de l'AQ (Contrôle qualité)	39
5.2.5	Approbation du traitement programmé	40
5.2.6	Désapprobation d'un traitement programmé	41
5.2.7	Modification du traitement programmé	42
5.2.8	Afficher/modifier la note d'un jeu de faisceaux (beam set)	43
5.2.9	Approbation de l'administration du jeu de faisceaux (beam set) dans le traitement programmé	43
5.3	Gestion du tableau de tolérances	48

5.4	Activités RayTreat	49
5.4.1	Barre supérieure de l'interface utilisateur	49
5.4.2	Schedule (Programme)	50
5.4.3	Preparation (Préparation)	54
5.4.4	Delivery (Administration de traitement)	60
5.4.5	QA (AQ)	69
5.5	Résultats du traitement dans RayStation	71
5.5.1	Annuler une séance	72
5.5.2	Modifier la distribution	72
5.5.3	Ajouter une séance à une fraction	75
5.5.4	Terminer le programme de traitement	76
INDEX		77

1 INTRODUCTION

A propos de RayTreat

RayTreat est utilisé pour administrer des plans créés dans RayStation et programmés via RayCare. RayCare, associé à l'application RayTreat, offre un système complet permettant de gérer les traitements depuis l'inscription des patients pour un traitement de radiothérapie, jusqu'à l'administration de ce traitement.

RayTreat est une application cliente de RayStation lancée avec l'interface graphique d'administration du traitement ou un service équivalent. Elle est normalement installée sur un ordinateur dans la salle de contrôle du traitement d'un établissement.

Ce manuel décrit les différentes étapes du processus, directement liées à la délivrance des plans de traitement :

- Gestion des plans de traitement dans RayStation pour administration du traitement dans RayTreat
- Administration d'un traitement AQ spécifique au plan sous RayTreat
- Administrer un traitement sous RayTreat

À propos de ce document

RayTreat peut être installé comme une application ou comme un service (RTaaS). Le type d'installation choisi pour RayTreat dépend du logiciel du fournisseur de l'appareil avec lequel il sera connecté. RayTreat se connecte à RayStation et RayCare de la même manière, qu'il soit installé en tant qu'application ou en tant que service.

Avant la première utilisation clinique de RayTreat sur un nouvel appareil ou après la mise à jour de tout logiciel ou matériel concerné, les cas d'essai des Treatment Device Integration Test Specification (Spécifications des tests d'intégration à l'appareil de traitement) devront être exécutés sur au moins un environnement d'évaluation afin de vérifier l'exactitude de l'intégration clinique :

- *RSL-D-RS-12ASP2 RTTDITS, RayStation RayTreat 6A SP2 Treatment Device Integration Test Specification* - si RayTreat est installé en tant qu'application.

De plus, les Installation Test Specification (Spécifications des tests d'intégration) doivent être exécutées sur l'environnement clinique pour vérifier l'exactitude de l'installation clinique :

- *RSL-D-RS-12ASP1 RTITS, RayStation RayTreat 6A SP1 Installation Test Specification* - si RayTreat est installé en tant qu'application.

Ce document complète le *RSL-D-RS-12A-USM, RayStation 12A User Manual* et résume quelques-unes des caractéristiques les plus importantes de l'application RayTreat.

Étudiez attentivement ce manuel et le *RSL-D-RS-12A-IFU, RayStation 12A SP2 Instructions for Use* avant d'utiliser l'application RayTreat. Le bon fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti que si les instructions fournies dans ces documents sont appliquées.

Étudiez attentivement les Notes de mise à jour de ce manuel, ainsi que les *RSL-D-RS-12A-RN, RayStation 12A SP2 Release Notes*. Elles fournissent les directives finales pour utiliser l'application RayTreat.

Le système RayStation 12A est décrit plus en détail dans la documentation produit de RayStation 12A. Les instructions pour l'installation ainsi que les spécifications de tests RayTreat fournissent les instructions pour installer et configurer RayTreat ainsi que des tests pour vérifier l'installation.

Reportez-vous à la documentation produit de RayCare 6A pour toute information concernant le système RayCare 6A.


2 INFORMATION PRODUIT

Ce chapitre décrit l'étiquette produit de RayTreat. Pour plus d'informations sur le système RayStation 12A, reportez-vous au *RSL-D-RS-12A-IFU, RayStation 12A SP2 Instructions for Use*.





2.1 ÉTIQUETTE PRODUIT DE RAYTREAT






Pour trouver le numéro de version d'un système RayStation 12A installé, sélectionnez **Help: About RayStation** dans le menu RayTreat.

Les informations qui peuvent être identifiées sont les suivantes :

- Nom du produit = RayStation
-  (seulement pour le marché chinois)
- Version = **13.1**
- Nom commercial = RayStation RayTreat 6A SP2
- Numéro de version du logiciel = **13.1.1.89**
- Version clinique = Indique que le logiciel a été conçu pour une utilisation clinique.

Remarque : une installation clinique nécessite à la fois une version clinique et une licence clinique. Dans le cas contraire, le message « Not for clinical use » (Non conçu pour une utilisation clinique) s'affichera dans la barre de titre.

- Durée de vie du produit = La durée de vie par marché est d'un an après la version majeure suivante, mais ne peut être inférieure à trois ans
- Radiation Treatment Planning System Software = Nom générique du produit
-  (seulement pour le marché chinois)
-  = Indique le produit est un dispositif médical
-  = Numéro d'identification unique de l'appareil
-  = l'importateur et le représentant autorisé suisse
- Informations sur le pilote = Versions pilote qualifiées. Pour développer ce champ, cliquez sur la flèche. Notez que pour les pilotes RayTreat, seuls les trois chiffres sont pertinents. Le quatrième chiffre est un numéro de version qui peut être différent du numéro de version du logiciel et n'est pas utilisé aux fins de cette validation.

-  = Marquage CE et numéro de l'organisme notifié
-  = Date de production
-  = Consulter le manuel d'instructions
-  = Nom et adresse du fabricant
-  = Adresse e-mail de l'assistance




Figure 1. La boîte de dialogue **About RayStation** (À propos de RayStation) pour RayTreat.

3 INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ D'EXPLOITATION

Respectez les avertissements suivants ainsi que les avertissements décrits dans *RSL-D-RS-12A-IFU, RayStation 12A SP2 Instructions for Use* pour un fonctionnement en toute sécurité de l'application RayTreat.

Remarque: *RayTreat 6A SP2 est compatible avec RayCare 6A et les Service Packs RayCare 6A validés ultérieurement. Vérifiez les versions spécifiques auprès du support technique RaySearch.*

3.1 TESTS SUR SITE OBLIGATOIRES

Avant la première utilisation clinique de RayTreat sur un nouvel appareil ou après la mise à jour de tout logiciel ou matériel concerné, les cas d'essai des Treatment Device Integration Test Specification [Spécifications des tests d'intégration à l'appareil de traitement] devront être exécutés sur au moins un environnement d'évaluation afin de vérifier l'exactitude de l'intégration clinique :

- *RSL-D-RS-12ASP2 RTTDITS, RayStation RayTreat 6A SP2 Treatment Device Integration Test Specification* - si RayTreat est installé en tant qu'application.

De plus, les Installation Test Specification [Spécifications des tests d'intégration] doivent être exécutées sur l'environnement clinique pour vérifier l'exactitude de l'installation clinique :

- *RSL-D-RS-12ASP1 RTITS, RayStation RayTreat 6A SP1 Installation Test Specification* - si RayTreat est installé en tant qu'application.

3.2 VERSIONS DES FOURNISSEURS D'APPAREILS PRISES EN CHARGE

RayTreat 6A SP2 ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les versions logicielles validées suivantes du fournisseur de l'appareil de traitement :

Accuray Tomo

RayTreat 6A SP2 est compatible avec Accuray iDMS version 3.5.0.0, Accuray Treatment Delivery Console version 8.5.0.0 et Accuray Radixact version 3.5.0.0.

Accuray CyberKnife

RayTreat 6A SP2 est compatible avec Accuray iDMS version 3.5.0.0 et CyberKnife M6 version 11.2.0.1.

Autres versions

Des validations de versions supplémentaires peuvent avoir été effectuées après publication. Veuillez contacter support@raysearchlabs.com pour obtenir des informations sur toutes les dernières versions prises en charge. Il est strictement interdit d'exécuter RayTreat avec une version logicielle fournisseur non validée. Si une nouvelle validation doit être effectuée, contactez RaySearch.

3.3 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

3.3.1 Avertissements généraux



ATTENTION!

Modèles d'appareils. L'opérateur qui configure les modèles d'appareils pris en charge dans les différentes salles doit avoir une très bonne compréhension de l'établissement et de ses salles et modèles d'appareils. Il est fortement déconseillé de supprimer ou de renommer tout modèle d'appareil dans la configuration d'une salle. Par contre, il est recommandé de supprimer l'appareil dans RayPhysics si un modèle d'appareil ne doit plus être utilisé. Il est toujours possible d'ajouter de nouveaux modèles d'appareils dans une salle.

[341177]



ATTENTION!

Prescription dans la boîte de dialogue Approve treatment course (Approbation du traitement programmé). La dose nominale prescrite prévue indiquée dans la boîte de dialogue *Approve treatment course* (Approbation du traitement programmé) est la somme des contributions de dose nominale pour toutes les fractions du traitement programmé. La prescription n'est pas automatiquement synchronisée entre RayStation et RayCare. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que la prescription de la boîte de dialogue *Approve treatment course* (Approbation du traitement) correspond à la prescription dans RayCare.

[341634]

**ATTENTION!**

Contrôle d'image hors ligne. Si une image enregistrée pour le contrôle d'images hors ligne s'affiche comme « Unknown » (Inconnue), cela signifie qu'elle n'a pas été enregistrée dans le cadre d'une séance de traitement RayTreat, mais qu'elle a été importée et contrôlée dans RayCare ultérieurement. Lorsqu'une image est « Unknown » (Inconnue) il est toujours recommandé de vérifier l'image et le contrôle d'images hors ligne dans RayCare.

(272198)

**ATTENTION!**

Assurer une formation suffisante. L'employeur de l'utilisateur doit s'assurer que toutes les personnes autorisées à administrer des traitements sont dûment formées pour les fonctions qu'elles remplissent. Seules des personnes autorisées à administrer des traitements et dûment formées aux techniques de planification de traitement peuvent utiliser ce logiciel. Lire attentivement toutes les instructions avant emploi. L'utilisateur est responsable de sa bonne utilisation clinique et des doses de radiation prescrites.

(1696)

**ATTENTION!**

Créer, supprimer et annuler les rendez-vous de traitement dans RayCare n'affecte pas le fractionnement dans RayTreat. Le nombre de fractions dans un traitement programmé pour RayTreat ne peut être actualisé qu'à l'aide de la gestion du traitement programmé dans RayStation. En outre, créer un rendez-vous pour une séance de continuation dans RayCare ne crée pas de séance de continuation dans RayTreat. Cela ne peut être effectué que dans la boîte de dialogue Complete session (Compléter la session) dans RayTreat ou dans le module Dose tracking (Suivi de dose) de RayStation.

(1650)

**ATTENTION!**

Les modifications de configuration nécessitent des tests. Le bon fonctionnement de RayTreat dépend de la connexion au système d'administration du traitement, à RayPacs et à la base de données de RayStation. Les modifications apportées à la configuration de l'un de ces éléments nécessitent des tests, conformément aux *Spécifications des tests pour l'installation de RayTreat*, afin de confirmer le bon fonctionnement.

(8849)

**ATTENTION!**

Assurez-vous que le plan utilisé est le plan prévu. Tous les plans peuvent être inclus dans le traitement programmé, quelle que soit la prescription ou le nombre de fractions prévu. Soyez vigilant lorsque vous attribuez différents plans à différentes fractions.

(7190)

**ATTENTION!**

Vérification du positionnement du plateau de table. Si les positions du plateau de table ont été saisies ou propagées, utilisez la boîte de dialogue « Updated table top positions » [Positions du plateau de table actualisées] ainsi que le système d'administration du traitement et le système de positionnement du patient pour vérifier que le déplacement du plateau de table depuis le point de localisation vers les positions des isocentres de positionnement et de traitement est cohérent.

(10711)

**ATTENTION!**

Seuls les résultats des séances de traitement terminées seront affichés dans RayCare. Les résultats des séances de traitement ne s'afficheront pas dans RayCare avant que la séance ne soit terminée. S'il n'est pas possible de terminer la session, le résultat ne s'affichera pas dans RayCare.

Remarque : dans RayTreat, les résultats de l'administration du traitement s'affichent pour les sessions terminées et pour les sessions non terminées.

(220412)

**ATTENTION!**

Importation hors ligne d'enregistrements de traitements. Pour un complément de séance nécessitant l'importation d'un enregistrement de traitement, l'enregistrement de traitement doit être importé manuellement dans RayStation et le PACS. Importer uniquement l'enregistrement du traitement dans RayCare PACS ne suffit pas. Rien ne permet de vérifier que tous les enregistrements de traitement dans RayCare PACS ont été importés dans RayTreat. Si tous les enregistrements de traitement ne sont pas correctement importés dans RayTreat pour une fraction nécessitant un complément de séance, il est possible d'administrer à nouveau la dose précédemment administrée.

(272901)

**ATTENTION!**

Il incombe à l'utilisateur d'enregistrer correctement la distribution. Il incombe à l'utilisateur terminant une séance de s'assurer que la distribution a été correctement enregistrée. Un enregistrement manuel doit toujours être effectué si l'enregistrement n'est pas reçu automatiquement. Cela est indispensable pour s'assurer qu'un complément de séance ne peut pas générer une dose excessive radiations.

(285060)

**ATTENTION!**

Propagation des positions du plateau de table aux compléments de séance. La propagation des positions du plateau de table aux compléments de séance n'est pas prise en charge par tous les pilotes. Si la propagation est effectuée, les nouvelles positions du plateau de table ne seront définies que sur les séances des fractions à venir, et non sur les compléments de séance à moins que le pilote ne le prenne en charge. Vous pouvez vérifier si cette fonctionnalité de pilote est prise en charge ou non en vérifiant si la fonction « Can propagate table top positions to continuation sessions » [Peut propager les positions du plateau de table aux compléments de séance] pour les salles est sélectionnée dans Clinic Settings [Paramètres cliniques].

(408169)

3.3.2 Avertissements concernant Accuray



ATTENTION!

Vérifiez manuellement le statut d'une séance de traitement pour vous assurer de la cohérence entre la console de distribution de traitement Accuray et RayTreat.

La console de traitement Accuray (TDC) ne reçoit pas automatiquement le numéro de fraction ou le statut de séance incomplète de RayTreat. De plus, la TDC affiche les numéros de fractions pour un plan spécifique, tandis que RayTreat considère les fractions dans l'ensemble du programme de traitement. Par exemple, si dans un programme de traitement, le plan A est assigné aux fractions 1-4 et 6-9, et que le plan B est assigné aux fractions 5 et 10, alors les fractions 1-4 auront des numéros de fractions identiques sur la TDC, la fraction 5 s'affichera comme la fraction 1 sur la TDC, les fractions 6-9 s'afficheront comme les fractions 5-8 sur la TDC, et la fraction 10 s'affichera comme la fraction 2 sur la TDC.

Le statut d'une séance de traitement, en termes de statut de séance incomplète, de numéro de fraction et de contenu de plan, doit par conséquent être vérifié manuellement afin qu'il soit cohérent entre la TDC et RayTreat.

[1689]



ATTENTION!

Versions logicielles compatibles d'Accuray. Seules les versions logicielles du système Accuray qui ont été validées doivent être utilisées avec RayTreat. Pour consulter la liste des versions prises en charge, voir *section 3.2 Versions des fournisseurs d'appareils prises en charge page 11*.

[4613, 581139]

4 NOTES DE MISE À JOUR

Ce document contient des notes importantes sur l'utilisation de l'application RayTreat. Il contient des informations relatives à la sécurité du patient et présente les nouvelles fonctionnalités, les problèmes connus et les solutions possibles.

Tout utilisateur de l'application RayTreat doit avoir connaissance de ces problèmes connus ainsi que des problèmes connus décrits dans les RSL-D-RS-12A-RN, RayStation 12A SP2 Release Notes. Contactez le fabricant pour toute question portant sur le contenu.

Remarque: Attention : des notifications supplémentaires relatives à la sécurité peuvent être distribuées séparément dans le mois suivant l'installation du logiciel.

Dans ce chapitre

Ce chapitre contient les sections suivantes:

4.1	Infos et améliorations dans RayTreat 6A SP1	p. 18
4.2	Problèmes connus relatifs à la sécurité du patient	p. 18
4.3	Autres problèmes connus	p. 20
4.4	Mises à jour de RayTreat 6A SP2	p. 24

4.1 INFOS ET AMÉLIORATIONS DANS RAYTREAT 6A SP1

Ce chapitre décrit les informations et les améliorations qui ont été apportées à l'application RayTreat 6A SP1 intégrée à RayStation 12A SP1 par rapport à l'application RayTreat 5B SP3 faisant partie de RayStation 11B SP3.

- Il est désormais possible d'annuler un complément de séance non programmé depuis RayStation.
- Lorsque le tableau de tolérances a été mis à jour à l'aide de scripts pour un jeu de faisceaux (beam set), les valeurs de tolérance actualisées sont utilisées.
- Le bouton *Refresh* (Actualiser) a été ajouté au menu contextuel (clic droit) *Treatment course* (Traitement programmé).
- Il est désormais possible d'exécuter un contrôle qualité sur un jeu de faisceaux (beam set) dans une salle de traitement dans laquelle aucun rendez-vous n'a été programmé pour un traitement.

4.2 PROBLÈMES CONNUS RELATIFS À LA SÉCURITÉ DU PATIENT

4.2.1 RayTreat installé comme une application

Les instructions de positionnement s'appliquent à tous les plans ayant la même série d'images et non plus à un seul plan

S'il existe une instruction de positionnement (Setup instruction) pour un jeu de faisceaux (beam set) dans RayTreat, cette instruction de positionnement sera automatiquement utilisée pour tout autre jeu de faisceaux défini dans la même série d'images de planification. Si des détails de configuration spécifiques au premier jeu de faisceaux sont mentionnés dans l'instruction de configuration, ils s'afficheront également de manière erronée dans l'espace de travail de préparation pour les autres jeux de faisceaux. Par conséquent, si plusieurs jeux de faisceaux ou plans ont la même série d'images de planification, décrivez la configuration pour tous les jeux de faisceaux et plans dans la même instruction de configuration.

(69240)

Enregistrement hors ligne via RayStation

Modifier l'enregistrement de traitement pour une séance qui n'est pas la dernière pour une fraction et modifier également la fluence délivrée totale pour un faisceau n'affectera pas la liste des faisceaux omis pour toute séance à venir et déjà existante dans la fraction.

Si un faisceau était précédemment considéré comme complètement distribué mais qu'une mise à jour récente le définit à présent comme non distribué ou partiellement distribué, le complément de séance omettra de façon erronée le faisceau réactualisé. Cela occasionnera un crash de RayTreat lorsque l'utilisateur essaiera de créer un autre complément de séance. Pour délivrer les faisceaux restants, l'enregistrement inexact doit être restauré et un nouveau jeu de faisceaux (beam set) doit être créé et joint au plan.

Si un faisceau était précédemment considéré comme non distribué ou partiellement distribué, mais qu'une mise à jour récente le définit à présent comme complètement distribué, le faisceau ne sera pas inclus dans la liste de faisceaux omis. Ainsi il ne restera aucune fluence ou presque aucune fluence résiduelle à distribuer au cours d'un complément pour ce faisceau.

[146246]

Importer le rapport de traitement pour un complément de séance

Lorsque la distribution est modifiée et qu'un enregistrement de traitement est importé pour un complément de séance alors qu'une distribution a été faite précédemment, l'enregistrement du faisceau n'affichera pas la bonne *Planned Meterset* (fluence planifiée). Il s'affichera comme une erreur et un faisceau erroné, même si tout a bien été correctement distribué. Survoler l'icône d'état avec le curseur permet d'afficher la *Planned Meterset* exacte.

[143582]

Annuler une session via RayStation peut mettre à jour la date de distribution

Une séance annulée sans qu'aucune fluence n'ait été administrée affichera la date de distribution comme étant la dernière date à laquelle l'administration de la séance a été approuvée. Si la distribution d'une séance est modifiée sous RayStation, la date affiche sera mise à jour de façon erronée.

[145286]

Progression nominale pour patients mis à jour

L'évolution nominale ne fait état d'aucune dose administrée pour les patients dont le traitement programmé a été créé en combinant RayStation 10B et RayCare 4B ou des versions antérieures. Pour cette raison, la *Expected total dose* (Dose totale attendue) sera calculée de façon erronée de façon à être toujours égale à la *Remaining dose* (Dose restante). Ne prenez aucune décision reposant sur la progression nominale pour les patients qui ont été traités, mais pour lesquels la *Delivered dose* (Dose délivrée) s'affiche toujours sous la forme : « - ». Ce problème s'applique à toutes les occurrences de progression nominale dans l'interface graphique, y compris le module *Delivery* (Administration) de RayTreat, la boîte de dialogue *Approve treatment course* (Approbation du traitement programmé) de RayStation et l'aperçu *Treatment course* (Traitement programmé) de RayCare.

[580171]

Commentaires sur les tâches supprimés sans notification s'ils ont été saisis sans être sauvegardés

Si les commentaires sur les tâches sont saisis dans RayTreat sans être sauvegardés, ils seront supprimés sans aucune notification lors de la fermeture de la tâche, lorsque l'utilisateur quitte le module ou lorsqu'une autre séance est sélectionnée.

[712699]

4.2.2 RayTreat installé comme une application (Accuray)

Fractions administrées dans le désordre

L'administration de fractions dans un autre ordre que celui prévu est pris en charge par RayTreat mais pas par Accuray. Ne programmez pas les fractions pour Accuray de telle façon qu'elles soient administrées dans le désordre dans le même jeu de faisceaux (beam set).

[344094]

Sélectionnez toujours Afficher uniquement les patients et les plans programmés par l'OIS sur la console de traitement (TDC)

Lorsque vous sélectionnez un patient et un plan prêts pour le traitement dans RayTreat, vérifiez systématiquement que l'option *Afficher uniquement les patients et les plans programmés par l'OIS* est sélectionnée sur la Treatment Delivery Console (TDC) (console de traitement). Si cette option n'est pas sélectionnée, toute fraction disponible pour l'administration du traitement sur iDMS peut être sélectionnée pour l'administration du traitement. Toute fraction distribuée en dehors du mode OIS ne sera pas disponible pour l'administration du traitement sur la console de traitement en mode OIS et doit être enregistrée en important l'enregistrement du traitement correspondant ou en l'enregistrant manuellement dans RayStation.

822620

4.3 AUTRES PROBLÈMES CONNUS

4.3.1 RayTreat installé comme une application

Le statut affiché d'un faisceau AQ peut différer après signature de la session d'AQ

Le statut affiché d'un faisceau AQ peut différer entre l'exécution de l'AQ et la signature de la session d'AQ. L'indicateur avertissant qu'un faisceau était non valide pendant la distribution pourra ne pas s'afficher après la signature. La fluence spécifiée et délivrée sera toutefois toujours exacte.

[69236]

Annulation d'une séance non programmée via RayStation

Lorsque l'on annule une séance de traitement non programmée via RayStation, les informations de programmation de cette séance seront définies dans RayTreat. Par conséquent, la séance annulée figurera comme une séance dans le calendrier de la salle depuis laquelle elle a été annulée. Cette information ne sera toutefois pas visible dans RayCare.

[145299]

Impossibilité d'annuler un traitement programmé

Il est impossible d'annuler un traitement programmé sous RayTreat. Chaque fraction doit être annulée manuellement, via RayTreat ou RayStation.

[342758]

Changer le nom de la salle empêche d'utiliser des plans déjà approuvés

Après avoir mis à jour le nom d'une salle ou créé une nouvelle salle, les plans précédemment approuvés pour les appareils de traitement pris en charge par la salle ne peuvent pas être utilisés ni mis à jour dans cette salle. L'utilisateur doit annuler l'approbation du plan, approuver et assigner à nouveau le plan, ou copier le plan et utiliser la copie à la place.

[409606]

Changer le nom de la salle affecte l'apparence des distributions précédentes

Après la mise à jour du nom d'une salle, les traitements précédents dans cette salle s'afficheront comme hors tolérance dans RayStation et RayTreat. La dose administrée s'affiche en rouge et l'info-bulle de l'icône d'état indiquera qu'aucune tolérance ne peut être récupérée pour la salle.

[409607]

Ne pas renommer un plan après que le jeu de faisceaux (beam set) ait été approuvé

RayTreat utilisera le nom de plan utilisé lors de son attribution au traitement programmé. Si le nom du plan est modifié après l'approbation du jeu de faisceaux (beam set), des jeux de faisceaux du même plan risquent de s'afficher avec des noms de plan différents, en fonction du moment où ils ont été attribués.

[344738]

Les jeux de faisceaux (beam sets) précédemment utilisés ne peuvent pas être réaffectés après une mise à niveau

Après une mise à niveau, les jeux de faisceaux (beam sets) précédemment utilisés pour un traitement ne peuvent plus être affectés à des fractions. L'assignation précédente du jeu de faisceaux est conservée, mais la dose des jeux de faisceaux créés avant la mise à niveau doit être recalculée avant que les jeux de faisceaux puissent être assignés, ce qui n'est pas autorisé pour les jeux de faisceaux utilisés pour un traitement. Pour assigner le jeu de faisceaux, créez une copie du jeu de faisceaux ou du plan et utilisez la copie pour les assignations de nouveaux jeux de faisceaux.

[580225]

Il peut sembler possible d'assigner des plans alternatifs non approuvés à des fractions

Si vous essayez d'assigner des plans alternatifs contenant chacun un jeu de faisceaux (beam set) non approuvé, les informations figurant dans la boîte de dialogue *Use plan in treatment course* (Utiliser le plan dans le programme de traitement) ne s'afficheront pas correctement. Il sera indiqué que l'un des jeux de faisceaux non approuvés sera assigné à des fractions. Lorsque vous cliquez sur *OK*, l'assignation du plan échouera et sera annulée. Assurez-vous que tous les jeux de faisceaux sont approuvés avant d'assigner des plans alternatifs.

[577123]

Fluences planifiées avec plusieurs contributions de faisceaux au cours d'une séance

La valeur de fluence prévue affichée pour un faisceau ne tient pas compte des contributions de faisceaux précédentes au cours de la même séance. Pour tous les faisceaux, la valeur de fluence

prévue affichée pour le faisceau correspond à la valeur totale administrée prévue pour la séance en cours.

(576258)

Le blocage de RayTreat peut provoquer l'échec d'une séance

Le blocage de l'interface graphique RayTreat pendant le traitement risque de provoquer l'échec de la séance. Les séances ayant un statut d'échec n'acceptent pas les nouveaux enregistrements de traitements provenant de l'appareil qui les administre. Le traitement peut être terminé sur cet appareil, mais aucune information relative à la distribution ne sera enregistrée par RayTreat.

L'utilisateur est obligé d'annuler la séance dans RayTreat. En cas d'échec de la séance, vérifiez les images reçues ainsi que tous les enregistrements de traitement (le cas échéant) et ajoutez un enregistrement manuel correspondant au traitement. Effectuez ensuite une importation hors ligne du ou des enregistrements de traitement enregistré(s) par RayTreat, puis supprimez l'enregistrement manuel.

(226095)

Des informations peuvent être manquantes dans RayTreat suite à une modification apportée au nom du patient

Des données patient, y compris des alertes, peuvent être manquantes dans RayTreat lorsque le nom du patient est modifié dans RayCare alors que le patient est ouvert dans RayStation. Un message d'erreur s'affiche lorsque cela se produit. Pour corriger ce problème, fermez le patient dans RayStation, puis changez la sélection de séance dans RayTreat.

(408401)

Les informations de planification peuvent rester dans RayTreat après modification du nombre de fractions

Les rendez-vous de traitement, pris pour des séances supprimées et à nouveau ajoutées après avoir modifié le nombre de fractions, peuvent s'afficher de manière erronée dans les créneaux horaires précédemment prévus. Les créneaux horaires sont corrigés lors de la programmation des rendez-vous dans RayCare.

(339203)

Jeu de faisceaux (beam set) non actualisé dans l'appareil de traitement après Undo check-in (Suppression de l'enregistrement) et changement de jeu de faisceaux

Lorsqu'une séance de traitement est enregistrée et chargée sur la console de traitement, vous pouvez exécuter l'option Undo check-in (Suppression de l'enregistrement) de la séance avant que le statut de celle-ci dans RayTreat ne soit défini comme In progress (En cours). Vous pouvez mettre à jour le jeu de faisceaux (beam set) associé à la séance, effectuer un enregistrement pour la même séance et continuer le traitement avec la séance déjà chargée sur la console de traitement. Pour mettre à jour les informations de la séance sur la console de traitement, fermez la séance sur la console de traitement lorsqu'un nouveau jeu de faisceaux a été assigné à la séance dans le traitement programmé.

820067

4.3.2 RayTreat installé comme une application (Accuray)

Les coordonnées de correction de table suggérées s'affichent comme non définies pour les systèmes Accuray

Pour les systèmes TomoTherapy, Radixact et CyberKnife Accuray, la correction de table suggérée n'est pas calculée à partir du recalage et toutes les coordonnées s'afficheront comme non définies.

[69237]

Impossible de décider si une image est MVCT ou CBCT

Lors de l'exécution d'une imagerie sur un appareil Tomo, le kilovoltage CT (kVCT) peut être indiqué de façon erronée en mégavoltage CT (MVCT) à RayTreat. Voir Accuray pour plus d'informations sur ce problème.

[343504]

Certains détails d'annotation de plan dans RayTreat peuvent différer des détails d'annotation de plan dans iDMS

Les plans de traitement RayStation ne sont pas communiqués à iDMS par DICOM, mais le fichier DICOM RayStation est enregistré dans iDMS en utilisant la fonctionnalité RayGateway.

Lors du stockage des fichiers DICOM dans iDMS, certaines propriétés du plan n'affectant pas la dose ne sont pas stockées.

Les données de plan présentées dans RayTreat sont lues depuis le domaine RayStation. Les noms des plans, des jeux de faisceaux (beam sets) et des faisceaux dans le domaine RayStation peuvent différer des noms présentés sous iDMS et de ce qui est présenté dans un RTPlan créé depuis iDMS.

Le nom du jeu de faisceaux enregistré dans iDMS est affecté par la configuration *PlanNameFormat* (Format du nom de plan) dans *RayGatewayConfig.xml* que vous trouverez dans le dossier d'installation de RayGateway. Cette configuration doit être prise en compte lorsque vous validez si le nom d'un jeu de faisceaux (beam set) sous RayTreat correspond au nom d'un jeu de faisceaux sous iDMS.

[344716]

Enregistrements de traitement refusés en cas d'incohérence dans les informations patient entre RayCare et iDMS

Une incohérence dans les données démographiques du patient (par exemple, son nom, son sexe et sa date de naissance) entre RayCare et iDMS (système Accuray de gestion des données) entraîne le rejet par RayTreat des enregistrements de traitement. La séance n'aura pas d'unités moniteurs (UM) administrées enregistrées. L'enregistrement manuel des unités moniteurs distribuées est possible avant de terminer la séance. Les enregistrements de traitement peuvent être exportés depuis iDMS et importés manuellement hors ligne dans RayStation, pour prendre en compte les unités moniteurs administrées.

Assurez-vous que toute modification des données démographiques du patient soit systématiquement et simultanément effectuée dans RayCare et dans iDMS.

[403944]

L'angle du bras pour les plans TomoHelical s'affiche toujours avec la valeur « 0 »

L'angle du bras pour les plans TomoHelical s'affiche toujours avec la valeur « 0 » (zéro) dans le module *Delivery* (Distribution) dans RayTreat et dans la vue *Result* (Résultats) dans RayStation. L'angle du bras réel est indiqué dans RayStation et sur la console de distribution de traitement.

[713146]

4.4 MISES À JOUR DE RAYTREAT 6A SP2

Ce chapitre décrit les améliorations apportées à RayTreat 6A SP2 intégré à RayStation 12A SP2, par rapport à RayTreat 6A SP1, intégré à RayStation 12A SP1.

4.4.1 Problèmes décelés

Une nouvelle erreur (non relative à la sécurité) a été décelée, 820067. Elle est décrite en détail dans la *section 4.3 Autres problèmes connus page 20*.

Une nouvelle erreur (relative à la sécurité) a été décelée, 822620. Elle est décrite en détail dans la *section 4.2 Problèmes connus relatifs à la sécurité du patient page 18*.

4.4.2 Problèmes résolus

Résolu : Administration du traitement Accuray, FSN 106572

Le problème décrit dans la *notification importante de sécurité FSN 106572 Administration du traitement Accuray* a été résolu.

Résolu : Un nombre de séances supérieur au nombre de séances autorisées peut être marqué comme prêtes pour le traitement lors du redémarrage du pilote

Lorsque le redémarrage du pilote est exécuté simultanément avec l'enregistrement de plusieurs séances, une seule séance (et non plus plusieurs, comme précédemment) est désormais prête pour le traitement.

[410675]

4.4.3 Manuels mis à jour

Les manuels suivants ont été mis à jour pour RayTreat 6A SP2 :

- [RSL-D-RS-12A-RTIFU-2.0 RayStation 12A SP2 RayTreat 6A SP2 Instructions for Use](#)
- [RSL-D-RS-12ASP2 RTTDITS-1.0 RayStation RayTreat 6A SP2 Treatment Device Integration Test Specification](#)
- [RSL-D-RS-12ASP2 DCSAD-1.0 RayStation RayTreat 6A SP2 DICOM Conformance Statement Accuray Driver](#)

5 RAYTREAT

Dans ce chapitre

Ce chapitre contient les sections suivantes:

5.1	Configuration des Clinic Settings (Paramètres cliniques) pour RayTreat	p. 26
5.2	Gestion du traitement dans RayStation	p. 30
5.3	Gestion du tableau de tolérances	p. 48
5.4	Activités RayTreat	p. 49
5.5	Résultats du traitement dans RayStation	p. 71

5.1 CONFIGURATION DES CLINIC SETTINGS (PARAMÈTRES CLINIQUES) POUR RAYTREAT

Pour utiliser RayTreat, il est nécessaire de configurer les paramètres de traitement dans l'application Clinic settings (Paramètres cliniques). La plupart des paramètres sont configurés lors de l'installation et sont par conséquent décrits dans les documents d'installation de RayTreat. Cette section décrit quelques points importants dont l'utilisateur doit tenir compte.




Figure 2. L'onglet **Treatment** (Traitement) dans **Clinic settings** (Paramètres cliniques).

La configuration comporte une liste de salles. Cette liste reflète les salles pour lesquelles l'utilisateur peut planifier un rendez-vous dans RayCare. Chaque salle comprend également une liste de modèles

d'appareils. Ces modèles reflètent les modèles de la configuration des appareils sous RayPhysics et sont utilisés lors de la création d'un jeu de faisceaux (beam set) sous RayStation. Le même modèle d'appareil peut être référencé dans plusieurs salles. Il est également possible de laisser une même salle prendre en charge plusieurs modèles d'appareils.

**ATTENTION!**

Modèles d'appareils. L'opérateur qui configure les modèles d'appareils pris en charge dans les différentes salles doit avoir une très bonne compréhension de l'établissement et de ses salles et modèles d'appareils. Il est fortement déconseillé de supprimer ou de renommer tout modèle d'appareil dans la configuration d'une salle. Par contre, il est recommandé de supprimer l'appareil dans RayPhysics si un modèle d'appareil ne doit plus être utilisé. Il est toujours possible d'ajouter de nouveaux modèles d'appareils dans une salle.

(3411??)

Pour modifier les paramètres de la salle de traitement, cliquez sur le bouton **Edit** (Modification). Ceci ouvre la boîte de dialogue **Edit treatment room settings** (Modification des paramètres de la salle de traitement).




Figure 3. La boîte de dialogue **Edit treatment room settings** (Modification des paramètres de la salle de traitement).

Les fonctionnalités **Absolute meterset tolerance** (Tolérance de fluence absolue) et **Relative meterset tolerance** (Tolérance de fluence relative) peuvent être configurées pour indiquer la quantité de fluence distribuée éventuellement manquante pour que le système considère quand même la distribution comme terminée. Lorsque le système considère la distribution comme terminée, une coche s'affiche sur la séance/la fraction/le faisceau, et aucun complément ne peut être administré. Pour plus d'informations, voir *section 5.4.4 Delivery (Administration de traitement) page 60*.

Absolute meterset tolerance (Tolérance de fluence absolue) tient compte de l'unité. Par exemple, l'appareil d'un fournisseur utilisant UM, NP (nombre de particules) et Minutes comme unité de fluence aura des tolérances de fluence absolues définies très différentes.

Il est possible de ne spécifier qu'une seule tolérance. Lorsque les deux tolérances, absolue et relative, sont définies, la distribution est considérée comme terminée si l'une des tolérances est satisfaite.

Dans le **Imaging device system** (Système de l'appareil d'imagerie) il est possible de saisir une transformation du dispositif d'imagerie si le système de coordonnées du patient et le dispositif d'imagerie ne correspondent pas. Si l'IDT est réglée sur 0,0,0, le système de coordonnées du patient et le système d'imagerie correspondent.

5.1.1 Configuration de l'approbation d'administration du jeu de faisceaux (beam set) dans Clinic settings (Paramètres cliniques)

Il est possible de configurer les Clinic settings (Paramètres cliniques) pour exiger une étape d'approbation supplémentaire avant qu'un jeu de faisceaux spécifique puisse être administré.




Figure 4. Les **Treatment settings** (Paramètres de traitement) sous **Clinic settings** (Paramètres cliniques).


Lorsque **Require delivery approval of each beam set before RayCare delivery** (Demander l'approbation de la distribution de chaque faisceau avant) est sélectionné, tous les jeux de faisceaux (beam sets) ajoutés à un traitement programmé nécessiteront une approbation de distribution et il ne sera pas possible d'enregistrer un patient pour une séance ou de valider la séance pour la distribution dans RayCommand. Cela ne s'appliquera pas aux jeux de faisceaux faisant déjà partie d'un traitement programmé lorsque le paramètre est activé. Pour plus d'informations, voir section 5.2.9 *Approbation de l'administration du jeu de faisceaux (beam set) dans le traitement programmé* page 43.

Remarque: Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux traitements RayCare.

5.2 GESTION DU TRAITEMENT DANS RAYSTATION

5.2.1 Présentation

Avant qu'un plan de traitement approuvé dans RayStation puisse être utilisé pour distribution dans RayTreat, il est nécessaire de préciser quels plans et jeux de faisceaux (beam sets) doivent être utilisés pour une fraction spécifique dans le traitement programmé. Un aperçu du traitement programmé peut être consulté dans le panneau d'outils **Treatment course** (Traitement programmé) à gauche.



Fx	Plan	Beam set	Acquired images	Dose
1	✓	📄	🌟 Beam set A1	-
2	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
3	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
4	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
5	📅	↓	🌟 Beam set A1	-
6	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
7	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
8	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
9	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
10	✓	↓	🌟 Beam set A1	-
11	✓	↓	🌟 Beam set A2	-
12	✓	↓	🌟 Beam set A2	-
13	✓	↓	🌟 Beam set A2	-

Figure 5. Panneau d'outils **Treatment course** (Traitement programmé).

La gestion du traitement programmé avant l'administration du traitement est exécutée soit en faisant un clic droit sur les fractions sélectionnées du panneau, soit dans l'onglet **Approval** (Approbation) du module **Plan evaluation** (Évaluation de plan).

Des informations supplémentaires relatives aux fractions incluses dans le traitement programmé sont disponibles dans l'info-bulle.




Figure 6. Info-bulle contenant des informations sur une fraction.




Figure 7. Menu du panneau d'outils **Treatment course** (Traitement programmé).




Figure 8. Gestion du traitement programmé dans l'onglet **Approval** (Approbation).

Le module de gestion **Patient data** (Gestion des données patient) de RayStation comprend un aperçu de l'administration du traitement affichant les plans à distribuer disponibles, ainsi que le nombre de fractions délivrées.

L'aperçu de la distribution du traitement affiche tous les jeux de faisceaux (beam sets) qui peuvent être utilisés pour les distributions à venir. Le nom, l'appareil et les fractions assignées y figurent.




Figure 9. Présentation de l'administration du traitement dans la gestion des **Patient data** (Données patient).

Si des fractions sont planifiées dans RayCare pour une salle sans plan affecté à un modèle d'appareil correspondant à celui pris en charge par la salle pour l'administration du traitement, le plan et le jeu de faisceaux (beam set) s'afficheront sous la forme - .

Lorsque l'on utilise des plans alternatifs, la même fraction peut se présenter pour plusieurs jeux de faisceaux. Cela indique que ces fractions peuvent être distribuées par l'un des appareils spécifiés.

Différentes actions pour la gestion du traitement programmé sont décrites ci-dessous.

5.2.2 Utilisation du plan dans le traitement programmé

L'attribution de plans pour le traitement s'effectue depuis la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé) sous RayStation. Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton **Use plan in treatment course**.




Figure 10. La boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé) dans RayStation. La boîte de dialogue peut varier selon le modèle de l'appareil.

La boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé) affiche le plan actuellement ouvert ainsi que tous les jeux de faisceaux (beam sets) approuvés et les fractions auxquelles chaque jeu de faisceaux sera attribué. L'attribution dépend du programme de fractionnement du plan actuel et des fractions déjà délivrées.

Pour pouvoir attribuer un jeu de faisceaux (beam set) à un traitement, les conditions suivantes sont requises :

- L'appareil utilisé dans le plan doit avoir un modèle d'appareil correspondant configuré dans une salle de traitement dans la section **Treatment** (Traitement) de l'application Clinic Settings (Paramètres cliniques). Voir *section 5.1 Configuration des Clinic Settings (Paramètres cliniques) pour RayTreat page 26* pour plus d'informations.
- La dose du traitement approuvé doit avoir été calculée avec la version actuelle du calculateur de dose et la version la plus récente, non obsolète, du modèle d'appareil de traitement.
- Chaque jeu de faisceaux (beam set) du plan doit avoir une prescription primaire.

Remarque: Dans RayTreat, les jeux de faisceaux (beam sets) s'afficheront avec leurs noms de plan et de jeu de faisceaux. Veillez à utiliser des noms uniques pour les jeux de faisceaux.

**ATTENTION!**

Assurez-vous que le plan utilisé est le plan prévu. Tous les plans peuvent être inclus dans le traitement programmé, quelle que soit la prescription ou le nombre de fractions prévu. Soyez vigilant lorsque vous attribuez différents plans à différentes fractions.

(7190)

En règle générale, lorsque la planification du traitement est terminée pour un patient, le plan approuvé est assigné pour être administré pour toutes les fractions du traitement programmé. Cela s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé) et en vérifiant que le jeu de faisceaux sélectionné sera utilisé pour toutes les fractions prévues. Si l'appareil de traitement du plan nécessite qu'un tableau de tolérances soit sélectionné pour un plan, celui-ci doit également être sélectionné dans le menu déroulant **Tolerance table** (Tableau de tolérances).

Si les fractions n'ont pas de jeu de faisceaux (beam set) approuvé, elles resteront non assignées. Elles peuvent être assignées ultérieurement en ouvrant à nouveau la même boîte de dialogue ou en modifiant manuellement le traitement programmé. Pour plus d'informations, voir *section 5.2.7 Modification du traitement programmé page 42*.

Si le plan doit être remplacé pendant le traitement programmé (par ex., si un plan de traitement replanifié, un plan de traitement adapté ou un plan subsidiaire doit être utilisé au lieu du plan initial), le nouveau plan sera utilisé selon son programme de fractionnement. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que le nouveau plan est attribué aux bonnes fractions dans la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé).

Remarque: *Lorsque le patient a été enregistré pour une séance de traitement, le plan de la fraction correspondante ne peut pas être modifié.*

Définir la position du plateau de table pour l'administration du traitement

Si l'appareil est configuré pour prendre en charge la modification de la position du plateau de table, il est possible de définir la position absolue par défaut du plateau de table pour le plan. Cela s'effectue dans la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé).

Lorsque les positions du plateau de table ont été définies et que le plan a été assigné pour le traitement, la boîte de dialogue **Use plan in Treatment Course** (Utiliser le plan dans le programme de traitement) peut à nouveau être ouverte pour modifier les valeurs de position du plateau de la table, mais il n'est pas possible d'effacer les valeurs.

Plans alternatifs

Lors de l'utilisation d'un plan de traitement, il est possible d'inclure des plans alternatifs pour différentes salles si nécessaire. Avoir des plans alternatifs n'augmente pas le nombre de fractions. Cela sera toutefois utile s'il existe plusieurs salles et si vous voulez pouvoir reprogrammer facilement

une fraction pour une autre salle ne partageant pas un modèle d'appareil commun. Cela ajoute une solution de repli si l'un des appareils a besoin d'une maintenance, par exemple.

Différentes conditions doivent être remplies pour qu'un plan soit considéré comme un plan alternatif :

- Il doit avoir été planifié sur la même série d'images que le plan initial.
- Il doit utiliser la même structure set approuvée que le plan initial.
- Il doit avoir exactement les mêmes prescriptions que le plan initial.
- Il doit y avoir un point de localisation et ce point doit être le même que celui du plan initial.
- Il doit avoir le même programme de fractionnement que le plan initial.
- Il doit être conçu pour un autre modèle d'appareil que le plan initial.
- Le plan ne doit pas être délivrable dans la même salle que le plan initial.




Figure 11. La boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé), avec des plans alternatifs.

Tous les plans alternatifs s'affichent dans la liste **Available plans** (Plans disponibles) de la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé). Lorsque des plans alternatifs sont utilisés, chaque jeu de faisceaux (beam set) doit être préparé en configurant ses **Settings** (Paramètres) dans la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé).



Remarque: La sélection d'un plan alternatif peut entraîner la désactivation d'autres plans pour le même appareil. Cela se produit lorsque, du fait de cette sélection, certaines fractions se voient attribuer des jeux de faisceaux alternatifs pour le même appareil.

Remarque: Il n'est pas possible de reprogrammer un complément de séance pour un appareil autre que celui pour lequel la fraction a été initialement programmée.

Plans comportant plusieurs isocentres

Les positions du plateau de table pour tous les isocentres de traitement s'affichent pour les plans comprenant plusieurs isocentres. Notez qu'un certain nombre d'exigences spécifiques s'imposent pour les plans ayant plusieurs isocentres :

- Un POI de type « Localization point » (Point de localisation) est indispensable.
- Les isocentres doivent uniquement être utilisés pour un jeu de faisceaux consécutifs et non pour plusieurs faisceaux portant des numéros de faisceaux non consécutifs. Cela signifie qu'un isocentre utilisé précédemment ne peut pas être répété après qu'un autre isocentre ait été utilisé.

Correct		NON correct	
			
Faisceau 1 - Iso 1 Faisceau 2 - Iso 1 Faisceau 3 - Iso 2		Faisceau 1 - Iso 1 Faisceau 2 - Iso 2 Faisceau 3 - Iso 1	

- Les positions du plateau de table pour l'administration du traitement doivent être spécifiées dans la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé).
- Les plans validés avec les positions de traitement du patient **HFS** (Tête en premier, décubitus dorsal), **HFP** (Tête en premier, décubitus ventral), **FFS** (Pieds en premier, décubitus dorsal) et **FFP** (Pieds en premier, décubitus ventral) sont pris en charge.

Seule la position du plateau de table pour le premier isocentre peut être modifiée - les autres positions de plateau de table sont calculées automatiquement, sur la base des positions relatives des isocentres.




Figure 12. La boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé) pour plusieurs faisceaux avec des isocentres séparés. La boîte de dialogue peut varier selon le modèle de l'appareil.

5.2.3 Suppression de tous les jeux de faisceaux (beam sets)

Ce bouton supprimera toutes les fractions existantes non administrées de leurs jeux de faisceaux (beam sets) assignés existants. Des fonctionnalités similaires pour des fractions individuelles figurent dans le panneau d'outils **Treatment course** (Traitement programmé). Le traitement programmé doit être non approuvé pour permettre la suppression des jeux de faisceaux des fractions. Un avertissement s'affiche et permet à l'utilisateur de décider de vérifier l'action avant de supprimer tous les plans des fractions non administrées.




Figure 13. Boîte de dialogue d'avertissement affichée lors de l'effacement de tous les jeux de faisceaux.

5.2.4 Modification du statut de l'AQ (Contrôle qualité)

Dans la boîte de dialogue **Use plan in Treatment Course** (Utiliser le plan dans le programme de traitement), il est possible de définir si le jeu de faisceaux (beam set) nécessitera une distribution AQ. Remarque : seuls les plans de traitement, par opposition aux plans AQ, seront utilisés pour la distribution dans cette version de RayTreat, pour la distribution du traitement comme pour la distribution AQ. Lors de l'exécution de la distribution AQ, ou si la nécessité d'une distribution AQ change, il est possible de modifier le statut AQ en cliquant sur le bouton **Edit QA status** (Modifier le statut de l'AQ).




Figure 14. La boîte de dialogue **Edit QA status** (Modifier le statut de l'AQ).

Les statuts d'AQ disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant.

Tableau 5.1: Liste des statuts d'AQ disponibles.

Statut de l'AQ	Signification
Pending QA delivery (En attente de l'exécution de l'AQ)	Le plan doit être distribué et mesuré pour une AQ spécifique au plan, et analysé avant d'être utilisé pour une distribution de traitement au patient.
Pending QA analysis (En attente de l'analyse de l'AQ)	Le plan a été distribué pour une AQ spécifique au plan, mais les résultats n'ont pas encore été analysés.
Not needed (Pas nécessaire)	Soit le plan est de type à ne pas nécessiter d'AQ spécifique avant l'administration du traitement au patient, soit le statut d'AQ des plans de traitement est géré dans un autre système.

Statut de l'AQ	Signification
Pass (Réussite)	Le plan a été distribué et mesuré pour une AQ spécifique au plan, et les résultats ont été analysés et sont acceptables pour la distribution du traitement au patient.
Failed measurements (Échec des mesures)	Le plan a été distribué et mesuré pour une AQ spécifique au plan, et les résultats ont été analysés mais ne sont pas acceptables pour la distribution du traitement au patient. La raison est probablement que le plan est correct mais que la procédure de mesure a échoué. Il est recommandé d'effectuer des mesures et des distributions AQ répétées.
Failed plan (Échec du plan)	Le plan a été distribué et mesuré pour une AQ spécifique au plan, et les résultats ont été analysés mais ne sont pas acceptables pour la distribution du traitement au patient. La raison est probablement un problème lié au plan. Par conséquent, le plan ne doit pas être utilisé et une nouvelle planification est nécessaire.
-	Le statut de l'AQ n'est pas connu.

5.2.5 Approbation du traitement programmé

Avant qu'un traitement programmé puisse être utilisé pour l'administration du traitement, une approbation est nécessaire. Cette opération s'effectue en cliquant sur le bouton **Approve** (Approbation), disponible dans le menu clic droit du panneau d'outils **Treatment course** (Traitement programmé) et dans l'onglet **Approval** (Approbation. (Voir *section 5.2.1 Présentation page 30*). Un tableau affiche toutes les prescriptions du traitement programmé et la contribution prescrite totale de toutes les fractions à chaque prescription. Pour plus d'informations, voir *Progression nominale page 61*.





Figure 15. La boîte de dialogue **Approve treatment course** (Approbation du traitement programmé).

En cliquant sur le bouton **Approve** (Approbation), l'opérateur confirme que la dose prescrite du traitement programmé total est conforme à ce qui était prévu. Dans RayTreat, on ne peut traiter que les patients ayant un traitement programmé et approuvé pour administration. L'administration d'un traitement AQ (Contrôle qualité) est toujours possible sans approbation.

 **ATTENTION!**

Prescription dans la boîte de dialogue Approve treatment course (Approbation du traitement programmé). La dose nominale prescrite prévue indiquée dans la boîte de dialogue *Approve treatment course* (Approbation du traitement programmé) est la somme des contributions de dose nominale pour toutes les fractions du traitement programmé. La prescription n'est pas automatiquement synchronisée entre RayStation et RayCare. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que la prescription de la boîte de dialogue *Approve treatment course* (Approbation du traitement) correspond à la prescription dans RayCare.

[341634]

5.2.6 Désapprobation d'un traitement programmé

En cliquant sur le bouton **Unapprove treatment course** (Désapprobation d'un traitement programmé), le traitement programmé devient non approuvé pour toute administration de traitement. Lorsqu'un traitement programmé n'est pas approuvé, l'opérateur peut apporter des modifications, notamment assigner ou supprimer le jeu de faisceaux (beam set) sur les fractions. Un patient avec un traitement programmé non approuvé peut être programmé pour le traitement. Cependant, RayTreat ne permettra aucune administration de traitement, et le patient ne peut pas être enregistré depuis RayCare. Pour

plus de détails sur la façon dont un patient avec un traitement non approuvé est géré sous RayTreat, voir *section 5.4.2 Schedule (Programme) page 50*.

Vous ne pouvez désapprouver le traitement programmé que lorsque aucune séance n'est enregistrée. Seule une fraction sans distribution enregistrée peut être modifiée.

5.2.7 Modification du traitement programmé

Les actions suivantes figurent dans le menu du panneau d'outils **Treatment course** (Traitement programmé). Certaines actions ne sont disponibles que pour un traitement programmé non approuvé.




Figure 16. Menu affiché en faisant un clic droit dans le panneau d'outils **Treatment course** (Traitement programmé).

- **View beam set** (Afficher le jeu de faisceaux) : modifie le jeu de faisceaux actuellement affiché dans RayStation.
- **Refresh** (Actualiser) : actualise le traitement programmé pour afficher les données les plus récentes.
- **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé) : assigne le plan actuellement sélectionné dans RayStation pour l'ensemble du traitement programmé. Pour plus d'informations, voir *section 5.2.2 Utilisation du plan dans le traitement programmé page 32*.
- **Approve treatment course** (Approbation du traitement programmé) : approuve le traitement programmé pour l'administration du traitement. Pour plus d'informations, voir *section 5.2.5 Approbation du traitement programmé page 40*.
- **Unapprove treatment course** (Désapprobation du traitement programmé) : désapprouve le traitement programmé pour l'administration du traitement. Pour plus d'informations, voir *section 5.2.6 Désapprobation d'un traitement programmé page 41*.

- **Edit QA status** (Modification du statut de l'AQ) : modifie le statut de l'AQ (Contrôle qualité) du jeu de faisceaux. Pour plus d'informations, voir *section 5.2.4 Modification du statut de l'AQ (Contrôle qualité) page 39*.
- **Assign beam set** (Assignation du jeu de faisceaux) : met à jour le jeu de faisceaux (beam set) qui doit être administré sur une fraction. Tout jeu de faisceaux approuvé de tout plan peut être assigné à toute fraction non administrée. Assigner un jeu de faisceaux à des fractions ouvre une boîte de dialogue similaire à la boîte de dialogue **Use plan in treatment course** (Utiliser le plan dans le traitement programmé) dans laquelle le statut de l'AQ et les positions du plateau de la table peuvent être réassignés.

Remarque: *Le tableau de tolérances, le statut de l'AQ et les positions du plateau de la table seront modifiés pour toutes les fractions à venir utilisant le même jeu de faisceaux.*

- **Clear beam set** (Suppression du jeu de faisceaux) : supprime les fractions sélectionnées de leurs jeux de faisceaux assignés. Si le jeu de faisceaux d'une fraction doit être réassigné mais que le nouveau jeu de faisceaux prévu n'est pas encore approuvé ou décidé, le jeu de faisceaux actuel peut être effacé de la fraction.
- **Add fraction(s)** (Ajout de fraction(s)) : étend le traitement programmé avec le nombre de fractions souhaitées. Les fractions sont toujours ajoutées à la fin du traitement programmé.
- **Remove fraction(s)** (Suppression de fraction(s)) : supprime les fractions sélectionnées pour réduire le traitement programmé. Les fractions sont supprimées à la fin du traitement programmé et seules les fractions sans distribution peuvent être supprimées.

Remarque: *Certaines actions listées ci-dessus modifient les contributions nominales du traitement programmé en fonction des prescriptions définies. L'opérateur devra donc d'abord désapprouver puis ré-approuver le traitement programmé.*

5.2.8 Afficher/modifier la note d'un jeu de faisceaux (beam set)

Il est possible de modifier la note d'un jeu de faisceaux pour un plan. La note modifiée sera sauvegardée pour le plan dans le traitement programmé.

Si le jeu de faisceaux (beam set) a une note de jeu de faisceau, une bulle s'affiche dans toutes les lignes de ce faisceau défini dans la liste des traitements programmés.

Pour afficher/modifier une note, faites un clic droit sur la fraction dans le traitement programmé et sélectionnez **Show/Edit beam set note** (Modifier la note du jeu de faisceaux).

5.2.9 Approbation de l'administration du jeu de faisceaux (beam set) dans le traitement programmé

Lorsque Clinic settings (Paramètres cliniques) est configuré pour exiger l'approbation de l'administration du jeu de faisceaux, une étape d'approbation supplémentaire est requise avant que le jeu de faisceaux programmé puisse être administré. Pour plus d'informations, voir *section 5.1.1 Configuration de l'approbation d'administration du jeu de faisceaux (beam set) dans Clinic settings (Paramètres cliniques) page 29*.

L'option **Approve beam set delivery** (Approuver l'administration du jeu de faisceaux) est accessible en faisant un clic droit sur une fraction de la liste des traitements programmés. L'approbation de l'administration s'appliquera au jeu de faisceaux (beam set) indiqué pour la fraction.





Figure 17. L'option **Approve beam set delivery** (Approuver l'administration du jeu de faisceaux) dans Treatment course (Traitement programmé).

L'approbation de l'administration peut également être définie pour le jeu de faisceaux (beam set) actuellement sélectionné en cliquant sur le bouton **Approve beam set delivery** (Approuver l'administration du jeu de faisceaux) dans la barre d'outils supérieure. Cela permet également d'approuver des jeux de faisceaux qui ne figurent pas actuellement dans la liste des traitements programmés (jeux de faisceaux alternatifs).



L'approbation de l'administration du jeu de faisceaux (beam set) nécessite une authentification par un utilisateur disposant de droits d'administration du traitement.




Figure 18. Boîte de dialogue Beam set delivery approval authentication (Authentification de l'approbation d'administration du jeu de faisceaux (beam set)).

Si le jeu de faisceaux (beam set) programmé n'a pas d'approbation d'administration, il ne sera pas possible de marquer le patient comme arrivé pour la séance. De même, il n'est pas possible d'envoyer des données de séance au pilote de traitement.




Figure 19. Exemple de programme dans RayTreat.




Figure 20. Exemple d'informations de séance dans RayTreat.

Lorsque l'administration d'un jeu de faisceaux (beam set) a été approuvée, il est possible d'annuler cette approbation. Cette opération nécessite également de disposer de droits d'administration du traitement. Supprimer complètement un jeu de faisceaux du traitement programmé supprimera l'approbation d'administration et si un jeu de faisceau précédemment approuvé est à nouveau ajouté dans le traitement programmé, son administration devra être à nouveau approuvée.

L'état de l'approbation de l'administration est visible dans la liste des traitements programmés ainsi que dans l'info-bulle de la séance. L'administration approuvée d'un jeu de faisceaux (beam set) est indiquée par une icône de jeu de faisceaux avec une unité de traitement verte. Le statut d'approbation de l'administration est également partagé avec RayCare et son état s'affiche comme une alerte de traitement pour une séance spécifique.




Figure 21. La boîte de dialogue Delivery approval (Approbation d'administration de traitement) sous Treatment course (Traitement programmé).

Lorsque Clinic settings (Paramètres cliniques) est configuré pour demander l'approbation de l'administration du jeu de faisceaux (beam set), mais que le jeu de faisceaux programmé ne nécessite pas d'approbation pour l'administration (c.-à-d. si le jeu de faisceaux a été ajouté au traitement programmé avant de sélectionner l'option d'approbation de l'administration dans Clinic settings (Paramètres cliniques)), les boutons d'approbation d'administration seront visibles mais désactivés.

Pour demander l'approbation de l'administration pour de tels jeux de faisceaux, ceux-ci doivent être supprimés puis rajoutés dans le traitement programmé.

Remarque: *Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux traitements RayCare.*

5.3 GESTION DU TABLEAU DE TOLÉRANCES

Pour les appareils de traitement prenant en charge la transmission d'un tableau de tolérances dans le plan RT, il est nécessaire de définir au moins un tableau de tolérances dans la boîte de dialogue **Tolerance table management** (Gestion du tableau de tolérances) dans le menu de l'application dans RayPhysics.

Lors de la sélection d'un tableau de tolérances pour un plan dans la boîte de dialogue **Use for treatment** (Utiliser pour le traitement) dans RayStation, seuls les tableaux de tolérances approuvés pour l'appareil de traitement correspondant sont affichés.

Pour plus d'informations, voir la section *Gestion du tableau de tolérances* dans le *RSL-D-RS-12A-RPHY, RayStation 12A RayPhysics Manual*.

5.4 ACTIVITÉS RAYTREAT

Si RayTreat est installé pour fonctionner en tant que service, ce chapitre ne s'applique pas.

L'application RayTreat se divise en quatre parties appelées activités de traitement :

- **Schedule (Programme)**
- **Preparation (Préparation)**
- **Delivery (Administration de traitement)**
- **QA (AQ)**

L'utilisateur peut basculer entre les différentes activités en cliquant sur les onglets dans la barre supérieure de l'interface utilisateur.

5.4.1 Barre supérieure de l'interface utilisateur

La barre supérieure de l'interface utilisateur contient le menu RayTreat et les onglets d'activité de traitement Schedule (Programme), Preparation (Préparation), Delivery (Administration de traitement) et l'AQ.

Chaque onglet d'activité de traitement contient les fonctionnalités liées à cette activité de traitement. Les espaces de travail pour les activités contiennent des barres d'outils affichant des informations sur le patient sélectionné et sur le plan de traitement sélectionné, ainsi que d'autres informations utiles lors de l'exécution de l'activité.




Figure 22. Les onglets des activités de traitement. Sur cet exemple, l'activité Delivery (Administration de traitement) est active.

Le menu RayTreat permet d'accéder aux fonctions globales telles que l'enregistrement des modifications d'état localement effectuées au moyen de scripts, la gestion des tableaux de tolérances ou l'aide, et permet également de quitter l'application. Le menu RayTreat s'ouvre en cliquant sur l'icône RayTreat en haut à gauche.




Figure 23. Le menu RayTreat.

5.4.2 Schedule (Programme)

RayTreat affiche une liste des rendez-vous de traitement programmés pour la salle pour laquelle il est configuré.

Espace de travail

Le nom de la salle de traitement est indiqué en haut à gauche de l'espace de travail. Les rendez-vous de traitement du jour sont listés par défaut dans la partie gauche de l'espace de travail Schedule (Programme). Il est possible d'afficher le programme pour d'autres jours en cliquant sur la flèche, à droite de la date d'aujourd'hui.


Les informations sur le patient figurent à gauche de l'espace de travail. Elles comprennent la photo du patient, son identité, les alertes et les avertissements qui peuvent s'avérer pertinents pendant le traitement.

Une liste des tâches à exécuter pendant la séance de traitement sélectionnée s'affiche. Sur la droite se trouvent les informations détaillées relatives à la séance ainsi que les détails relatifs au plan à administrer (par exemple, le nombre de fractions, la modalité et la technique de traitement).

Figure 24. Espace de travail Schedule.

Rendez-vous de traitement

Les rendez-vous de traitement sont énumérés à gauche de l'espace de travail Schedule (Programme). Chaque rendez-vous est résumé dans une barre de rendez-vous de traitement.



La barre de rendez-vous de traitement contient les informations suivantes :

- Heure de début prévue pour le rendez-vous de traitement
- Durée estimée du rendez-vous
- Statut d'enregistrement
- Nom du patient
- Numéro de fraction sur le nombre total de fractions. La fraction 1 est explicitement indiquée par un fond de couleur verte.

Cliquez sur un rendez-vous dans le programme pour afficher un aperçu du rendez-vous de traitement. Cet aperçu contient les **Patient information** (Informations sur le patient), les **Appointment comments** (Commentaires de rendez-vous) de RayCare, et les **Session information** (Informations sur la séance).

Les informations sur le patient sont gérées et synchronisées avec les informations saisies dans RayCare et les informations relatives au plan sont gérées via la boîte de dialogue **Use plan in Treatment Course** (Utiliser dans le programme de traitement) dans RayStation.

Un rendez-vous pour lequel aucun plan n'est assigné pour la salle actuelle ou qui correspond à un traitement programmé non approuvé est indiqué sur fond violet. Lorsque vous cliquez sur le rendez-vous, des informations sur l'action nécessaire s'affichent dans le panneau à droite.




Figure 25. Un rendez-vous sans plan et un traitement programmé non approuvé.




Enregistrer un patient

Avant d'administrer une séance de traitement, le patient doit être enregistré. Cette opération s'effectue en sélectionnant le rendez-vous correspondant dans l'agenda **Treatment** (Traitement) dans RayCare, puis en cliquant sur le bouton **Check-in** (Enregistrement). Lorsque le patient est enregistré, la séance peut être envoyée sur l'appareil de traitement. Si des avertissements doivent être acquittés par l'utilisateur, la séance doit être envoyée manuellement à l'appareil de traitement.

Le point à gauche du nom de patient dans la barre de rendez-vous de traitement indique le statut de l'enregistrement du patient. Il est possible d'ouvrir la séance de traitement en cliquant sur **Open session** (Ouvrir la séance). L'utilisateur est alors dirigé vers l'espace de travail Préparation (Préparation) pour préparer le patient à l'administration du traitement.

Les statuts d'enregistrement de patient disponibles sont les suivants :

Couleur de l'indicateur de statut	Descriptif
Noir	L'indicateur de statut est noir si le patient n'a pas été enregistré. 

Couleur de l'indicateur de statut	Descriptif
Jaune	<p>L'indicateur de statut devient jaune lorsque le patient a été enregistré, mais les instructions de distribution de la séance de traitement ne sont pas encore disponibles sur la console de l'appareil de traitement.</p>  <p>Si l'indicateur de statut reste jaune longtemps, il est possible de faire un clic droit sur le rendez-vous et de choisir Show driver status (Afficher le statut du pilote). Cela indique les problèmes rencontrés par le pilote et empêchant les instructions d'administration de séance de traitement d'être disponibles sur la console de l'appareil de traitement.</p>
Jaune avec avertissement	 <p>Si le patient est enregistré mais que les instructions sur l'administration de la séance ne peuvent pas être envoyées automatiquement, un icône d'avertissement s'affiche à côté de l'indicateur de statut jaune. Survolez l'avertissement avec le pointeur de la souris pour afficher l'info-bulle décrivant les problèmes qui doivent être résolus. Cliquez sur le bouton présentant trois points dans la barre de rendez-vous (uniquement visible dans ce statut particulier) pour effectuer une action permettant de résoudre le statut actuel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Send to driver (Envoyer au pilote) pour envoyer manuellement les instructions sur l'administration de la séance de traitement sur la console de traitement. • Sélectionnez Remove from driver (Retirer du pilote) pour supprimer les instructions sur l'administration de la séance de traitement sur la console de traitement. <p>Remarque: Cette action ne doit être utilisée que si l'indicateur de statut jaune ne devient pas noire comme prévu. Par exemple, si une opération de suppression de l'enregistrement a été exécutée.</p>
Vert	<p>Dès que toutes les informations pour la séance de traitement ont été récupérées depuis RayPacs, l'indicateur de statut passe au vert. La séance est à présent prête à être démarrée depuis la console de distribution de traitement.</p> 

Couleur de l'indicateur de statut	Descriptif
Vert avec avertissement	<p>L'indicateur de statut est vert mais il y a un avertissement, avec deux raisons possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le statut d'un contrôle d'images hors ligne est Rejected (Rejeté), nécessitant un contrôle et une intervention pendant la séance. La séance a été laissée enregistrée jusqu'au jour suivant sans être traitée. L'avertissement indique qu'elle doit être supprimée manuellement du pilote en faisant un clic droit sur la séance dans le calendrier. <p>Survolez l'icône avec le pointeur de la souris pour afficher une info-bulle sur l'avertissement.</p>

5.4.3 Préparation (Préparation)

Espace de travail

L'espace de travail Préparation (Préparation) contient les notes de positionnement et les informations sur le positionnement du patient nécessaires pour positionner le patient avant l'imagerie de vérification de la position et l'administration du traitement.

Figure 26. Espace de travail Préparation.

Préparation d'un patient pour l'administration d'un traitement

Les instructions de mise en place du patient définies dans RayCare s'affichent dans la section **Patient setup instructions** (Instruction de mise en place du patient) de l'espace de travail. Ces instructions incluent la/les photo(s) de mise en place du patient et précisent si des dispositifs de fixation doivent être utilisés. Dans le coin inférieur gauche de la section, les informations sur le bolus s'affichent pour les faisceaux auxquels un bolus est assigné.

La section **Patient imaging** (Positionnement de la table) de l'espace de travail permet de visualiser le déplacement depuis le point de localisation vers l'isocentre de l'imagerie. Pour les systèmes d'administration de traitement Accuray TomoTherapy ou Radixact, le déplacement s'affiche comme **Red laser offset** (décalage de laser rouge) dans les systèmes de coordonnées fixes. Pour CyberKnife, rien ne s'affiche puisque tout ce qui concerne le déplacement est géré par le logiciel de CyberKnife. Pour les autres systèmes d'administration de traitement, il apparaît soit dans les coordonnées du patient, soit dans les coordonnées du plateau de table, selon l'option correspondante dans les Clinic settings (Paramètres cliniques) de RayStation.


Lorsque les images de positionnement (images de vérification de la position) ont été reçues depuis le système d'administration de traitement, elles sont listées dans l'onglet **Imaging** (Imagerie), sur la droite, avec la position du plateau de table où les images ont été acquises. Si des recalages entre les images de planification de référence et les images de positionnement acquises ont été reçus, ils figurent dans la liste **Registrations for selected image** (Recalages pour les images sélectionnées). La correction de table en ligne impliquée par le recalage s'affiche dans la section **Suggested online couch correction** (correction de table en ligne suggérée) pour le recalage sélectionné.


Remarque: *Pour les systèmes Accuray TomoTherapy et Radixact Accuray, la correction de table suggérée n'est pas calculée à partir du recalage et toutes les coordonnées s'afficheront comme non définies.*

Lorsque l'imagerie et le positionnement du patient ont été effectués, la phase de préparation peut être terminée en cliquant sur le bouton **Confirm preparation** (Confirmer la préparation), en bas à droite. Si plusieurs images de positionnement ont été acquises, sélectionnez celle qu'il faudra utiliser pour le calcul des corrections de positionnement avant de cliquer sur le bouton **Confirm preparation** (Confirmer la préparation).

Contrôle d'images

L'onglet **Image review** (Contrôle d'images) affiche tous les contrôles d'images hors ligne associés effectués dans RayCare. Cette vue affichera les contrôles pour toutes les fractions associées au patient et au traitement programmé en cours. Seuls les contrôles traités dans RayCare sont visibles. En sélectionnant une fraction dans la liste supérieure, il est possible d'afficher les détails du contrôle d'image associé. Si le statut a été défini sur **Rejected** (Rejeté), le contrôle sera signalé par un triangle

d'avertissement jaune.  De plus, une boîte de dialogue s'affichera lors de l'ouverture de la séance, signalant que le contrôle a été rejeté. L'utilisateur doit consulter les détails relatifs au contrôle rejeté et lire les remarques. Si ces détails ne fournissent pas suffisamment d'informations, l'utilisateur peut ouvrir le contrôle dans RayCare pour avoir accès à des informations complémentaires. Lorsque les mesures adéquates ont été prises, il est possible de **Dismiss the warning** (Supprimer l'avertissement) en cliquant sur le bouton **Dismiss warning** (Supprimer l'avertissement), en bas

de l'onglet. Le triangle d'avertissement jaune correspondant au contrôle sélectionné disparaît et est remplacé par un triangle grisé . Cela indique que le statut du contrôle est **Rejected** (Rejeté), et ne générera plus de boîte de dialogue d'avertissement. L'avertissement est supprimé, mais les détails peuvent toujours être consultés. Si le contrôle est modifié dans RayCare, la suppression est annulée. Le triangle jaune d'avertissement est alors réactivé, car il est probable que de nouvelles informations soient disponibles et requièrent l'attention de l'opérateur.

**ATTENTION!**

Si une image enregistrée pour le contrôle d'images hors ligne s'affiche comme « Unknown » (Inconnue), cela signifie qu'elle n'a pas été enregistrée dans le cadre d'une séance de traitement RayTreat, mais qu'elle a été importée et contrôlée dans RayCare ultérieurement. Lorsqu'une image est « Unknown » (Inconnue) il est toujours recommandé de vérifier l'image et le contrôle d'images hors ligne dans RayCare.

[272198]





Figure 27. L'onglet **Image review** (Contrôle d'images).

Contribution nominale/fx

La barre d'outils indique la contribution nominale planifiée pour la fraction actuelle. Notez que la valeur de la fraction complète est également indiquée pour une séance au cours de laquelle seule une fraction partielle est traitée.



La présence de plusieurs contributions nominales est indiquée par un cercle gris avec le nombre de contributions nominales inscrit à l'intérieur. Toutes les contributions nominales s'afficheront dans une info-bulle lorsque vous survolerez cette icône avec le pointeur de la souris.

Tableau de tolérances

Dans la barre supérieure, il est possible de vérifier que le tableau de tolérances sélectionné pour le plan est le bon en vérifiant les détails du tableau de tolérances. Cliquez sur le bouton **Details...** (Détails...) pour ouvrir les détails relatifs au tableau de tolérances.




Figure 28. Détails du tableau de tolérances.

Positions du plateau de table

Si l'appareil est configuré pour prendre en charge la modification de la position du plateau de table et que les positions du plateau de table ont été modifiées manuellement dans les paramètres Treatment delivery (Administration du traitement) ou propagées via Treatment session completion (Finalisation de la séance de traitement), il est possible de visualiser les détails des positions de plateau de table mises à jour. Cliquez sur le bouton **Details...** (Détails...) à côté de **Table top positions** (Positions de plateau de table) dans la barre supérieure pour ouvrir la boîte de dialogue **Updated table top positions**. Si les positions mises à jour sont modifiées en appuyant sur **Use in treatment course** (Utiliser dans le programme de traitement), elles sont mises à jour lors de l'ouverture de la séance sous RayTreat. Toutefois, si l'option **Set delivery table top position** (Définir la position du

plateau de table pour l'administration du traitement] n'est pas cochée, elles ne seront pas mises à jour sauf si le plan est d'abord abandonné.



ATTENTION!

Vérification du positionnement du plateau de table. Si les positions du plateau de table ont été saisies ou propagées, utilisez la boîte de dialogue « Updated table top positions » (Positions du plateau de table actualisées) ainsi que le système d'administration du traitement et le système de positionnement du patient pour vérifier que le déplacement du plateau de table depuis le point de localisation vers les positions des isocentres de positionnement et de traitement est cohérent.

(10711)




Figure 29. Boîte de dialogue **Updated table top positions** (Positions du plateau de table actualisées).

5.4.4 Delivery (Administration de traitement)

Espace de travail

L'espace de travail Delivery (Administration de traitement) répertorie toutes les fractions de traitement dans le programme de traitement actuel. La fraction de traitement actuelle sera mise en surbrillance en bleu.

The screenshot displays the RayStation software interface for the 'Delivery' workspace. It includes a top navigation bar with 'Schedule', 'Preparation', 'Delivery', and 'QA' tabs. The main area is divided into several panels:

- Patient information:** Shows patient details for 'Park, Thomas' (2020, 4 Apr 1969, Male).
- Fractions:** A table listing 10 fractions. Fraction 1 is highlighted in blue, indicating it is the current fraction. The table columns are Fx #, Beam set [DICOM plan label], Machine, Room, Meterset Planned, Meterset Delivered, and Date.
- Details - Fx 1:** Provides a 'Beam delivery result' table for fraction 1, showing planned and delivered MU, gantry angles, and status. It also includes an 'Online couch correction' table with isocenter coordinates and angles.
- Nominal progress:** A table showing the overall treatment progress, including treatment site (PTV), prescription type (Dose at 98% volume), delivered dose (100 cGy (RBE)), remaining dose (900 cGy (RBE)), expected total dose (1000 cGy (RBE)), and planned dose (1000 cGy (RBE)).

Figure 30. Espace de travail Delivery.

Fractions de traitement

Si une fraction de traitement est distribuée en plusieurs séances, les séances seront répertoriées dans une ligne en dessous de leur fraction correspondante. La ligne de fraction résume les valeurs des lignes de séance de traitement, le cas échéant.

Les valeurs et les statuts des fractions qui ne sont pas distribuées complètement sont indiqués en jaune et une icône d'avertissement s'affiche.





Fx #	Beam set [DICOM plan label]	Machine	Meterset Planned	Meterset Delivered	Date	Status
1	BeamSet1Plan1	CGTR	32.23 MU	32.23 MU	24 May 2019, 11:30	Delivered
2	6docc	CGTR	81.11 MU	81.11 MU	22 May 2019, 09:12	Delivered
3	6docc	CGTR	81.11 MU	81.11 MU	22 May 2019, 14:23	Delivered
4	BeamSet1Plan1	CGTR	32.23 MU	16.11 MU	24 May 2019, 12:32	Partially delivered

Figure 31. La liste Fractions, avec une fraction distribuée de façon erronée.

Remarque: Il n'est possible de modifier la note finale que si la séance de traitement en cours est sélectionnée. Il est possible de visualiser les détails pour d'autres séances de traitement en sélectionnant la ligne correspondante (la ligne sera mise en surbrillance avec un contour bleu). La fraction actuelle restera toutefois surlignée en bleu.

Progression nominale

La progression nominale est affichée pour toutes les prescriptions incluses dans le traitement programmé actuel. Si plusieurs jeux de faisceaux (beam sets) ont la même prescription, le niveau de dose de prescription combiné s'affichera ici. Le tableau peut être utilisé pour surveiller l'exécution de la prescription pendant le traitement.

Nominal progress							
Treatment site	Prescription type	Delivered dose	Remaining dose	Expected total dose	Planned dose	Progress	
Prostate	Dose at 98% volume	760 cGy (RBE)	2041 cGy (RBE)	2801 cGy (RBE)	2801 cGy (RBE)		
PTV	Average dose	760 cGy (RBE)	1240 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)		
Bladder	Dose at 2% volume	266 cGy (RBE)	434 cGy (RBE)	700 cGy (RBE)	700 cGy (RBE)		
DSP	Dose at site	760 cGy (RBE)	1240 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)	2000 cGy (RBE)		

Treatment site (Site de traitement) : affiche le nom de la ROI/du POI/du site en fonction du **Prescription type** (Type de prescription). Remarque : le **Prescription type** (Type de prescription) ne prend pas en compte le pourcentage de prescription.

Delivered dose (Dose délivrée) : affiche la contribution nominale cumulée à l'heure actuelle et cette valeur est incrémentée au fur et à mesure de l'avancée du traitement.

Expected total dose (Dose totale attendue) : la dose totale attendue est initialement basée sur le niveau de dose prévu, mais peut changer pendant le traitement en raison d'écarts par rapport à la distribution prévue pour les fractions.

Planned dose (Dose planifiée) : la somme de toutes les contributions nominales de toutes les fractions pour cette prescription.

Fractionation (Fractionnement) : spécifie le nombre de fractions de différents jeux de faisceaux (beam sets) qui contribuent à la prescription et spécifie leur niveau de dose prescrite respectif.

Fractionation (Fractionnement) ne s'affichera que dans l'approbation du traitement programmé et non dans le module **Delivery** (Distribution) de RayTreat.

Progress (Progression) : la barre de progression affiche l'exécution de la prescription actuelle en fonction de la dose totale délivrée et attendue.

Remarque: La contribution nominale n'est pas associée à la dose de jeu de faisceaux calculée dans RayStation, et est uniquement basée sur la dose prescrite. Elle n'est pas affectée par le fait que la prescription soit respectée ou non.

Résultats d'administration des faisceaux

Les détails de distribution pour la séance de traitement sélectionnée sont affichés à droite dans deux tableaux distincts, l'un pour les données de distribution du faisceau et l'autre permettant de basculer entre les corrections de table en ligne, les positions et angles de tables absolus prescrits et enregistrés, ainsi que les positions de table absolues prescrites et enregistrées. Une zone de texte permet en outre d'écrire des notes sur la séance délivrée.

Details - Fx 5

Beam delivery result Manual recording

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status	Snout [cm]		
						Name	Prescribed	Delivered
1	✓ b4	6.58 MU	6.58 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
2	✓ b2	6.57 MU	6.57 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
3	✓ b1	6.78 MU	6.78 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
4	✓ b5	6.69 MU	6.69 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
5	✓ b3	5.62 MU	5.62 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18

Online couch correction [Couch positions](#) Couch angles

Beam #	Beam name	Isocenter name	Prescribed [cm]			Recorded [cm]		
			Lat	Long	Vert	Lat	Long	Vert
1	b4	● Plan1 3	1.00	2.00	3.00	20.00	5.00	11.00
2	b2	● Plan1 3	1.00	2.00	3.00	20.00	5.00	11.00
3	b1	● Plan1 1	1.02	1.80	2.91	15.00	9.00	10.00
4	b5	● Plan1 1	1.02	1.80	2.91	15.00	9.00	10.00
5	b3	● Plan1 2	1.12	1.90	3.11	2.00	1.00	8.00

Figure 32. Les tableaux **Beam delivery result** (Résultat d'administration des faisceaux) et **Couch positions** (Positions de la table).

Details - Fx 5

Beam delivery result Manual recording

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status	Snout [cm]		
						Name	Prescribed	Delivered
1	✓ b4	6.58 MU	6.58 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
2	✓ b2	6.57 MU	6.57 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
3	✓ b1	6.78 MU	6.78 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
4	✓ b5	6.69 MU	6.69 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
5	✓ b3	5.62 MU	5.62 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18

Online couch correction Couch positions Couch angles

Beam #	Beam name	Isocenter name	Prescribed [deg]			Recorded [deg]		
			Rotation	Pitch	Roll	Rotation	Pitch	Roll
1	b4	● Plan1 3	2.00	6.00	14.00	4.00	2.00	9.00
2	b2	● Plan1 3	5.00	7.00	11.00	7.00	3.00	6.00
3	b1	● Plan1 1	5.00	7.00	11.00	2.00	3.00	15.00
4	b5	● Plan1 1	3.00	7.00	7.00	0.00	3.00	11.00
5	b3	● Plan1 2	1.00	3.00	4.00	8.00	11.00	6.00

Figure 33. Les tableaux **Beam delivery result** (Résultat d'administration des faisceaux) et **Couch angles** (Angles de la table).

Beam delivery result

Beam #	Beam name	Planned [MU]	Delivered [MU]	Gantry angle	Status
1	✓ b1	66.53	66.53	7.0	Completed
2	▲ b2	57.31	14.94	37.5	Partially delivered
3	▲ b3	62.59	-	48.9	Not delivered
4	▲ b4	85.15	-	57.2	Not delivered

Figure 34. Le tableau **Beam delivery result** (Résultats de l'administration des faisceaux) avec trois faisceaux administrés de façon erronée.

Beam delivery result Manual recording

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status
1	▲ b1	36.81 MU	44.17 MU	0.00	Delivered

Figure 35. Le tableau **Beam delivery result** (Résultats de l'administration des faisceaux) avec une dose administrée au-dessus des limites acceptées.

S'il y a des problèmes d'intégration entre RayTreat et le système d'administration de traitement, une icône d'erreur s'affiche à côté du faisceau dans les résultats d'administration du faisceau indiquant que le faisceau n'est pas valide.

Une erreur inattendue survenant lors d'une distribution de séance peut occasionner un crash de RayTreat, ou l'affichage d'une boîte de dialogue d'erreur. Dans certains cas, ces séances ne peuvent plus recevoir d'informations du système d'administration de traitement. La séance prend alors un statut erroné. Ceci est indiqué dans le calendrier et dans la barre d'outils à côté de la colonne **Status** (statut). L'icône d'erreur sera visible. Survolez-le avec le pointeur de la souris pour ouvrir une info-bulle expliquant comment procéder. Le système d'administration de traitement peut toujours poursuivre le traitement même si la séance a le statut erroné dans RayTreat. Cependant, RayTreat ne peut pas afficher la progression. Les images de positionnement acquises et les rapports de traitement seront toujours envoyés à l'OIS. Lorsque le traitement est terminé, annulez la séance et enregistrez manuellement ce qui a été administré puis clôturez la séance. Si cela se produit, signalez-le en envoyant un e-mail à l'assistance RaySearch : support@raysearchlabs.com ou à votre centre d'assistance local. S'il est possible d'enregistrer le rapport de traitement qui a été produit par la console d'administration de traitement fournie par le vendeur, cet enregistrement peut être importé ultérieurement et modifié comme une distribution dans RayStation (voir *section 5.5.2 Modifier la distribution page 72*).



Figure 36. Icône Erreur

Correction de table en ligne

La correction de la table en ligne sera calculée comme étant la différence entre la position du plateau de table enregistrée et le point d'acquisition de l'image, décalé par le déplacement du faisceau de positionnement vers le faisceau de traitement si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

- Une image de positionnement est acquise avec une position de plateau de table enregistrée
- Présence d'un faisceau de configuration
- La position de distribution du plateau de table est enregistrée
- La préparation a été confirmée

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le système essaie un algorithme alternatif. Cet algorithme alternatif calcule la correction de la table en ligne comme la différence entre la position prévue du plateau et la position enregistrée du plateau. Si ces positions ne sont pas disponibles, aucune correction de table en ligne ne sera calculée.

Si le premier algorithme est utilisé, l'info-bulle « Décaler de la position du plateau prévue, corrigée par laser, à la position de plateau traitée » s'affiche au-dessus de la liste de faisceaux. Si le deuxième algorithme est utilisé, l'info-bulle qui s'affiche indique « Décaler de la position de plateau initiale prévue à la position de plateau traitée ».

Remarque: La correction de table en ligne affichée pour les traitements effectués avec les systèmes Accuray TomoTherapy ou Radixact est le recalage accepté de la correction de la table. Elle n'est par conséquent pas nécessairement exactement la correction de table effectuée.

Details - Fx 5

Beam delivery result Manual recording

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle	Status	Snout [cm]		
						Name	Prescribed	Delivered
1	✓ b4	6.58 MU	6.58 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
2	✓ b2	6.57 MU	6.57 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
3	✓ b1	6.78 MU	6.78 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
4	✓ b5	6.69 MU	6.69 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18
5	✓ b3	5.62 MU	5.62 MU	0.00	Delivered	SnoutM	18	18


Online couch correction Couch positions Couch angles

Beam #	Beam name	Isocenter name	[cm]			[deg]		
			Lat	Long	Vert	Rotation	Pitch	Roll
1	b4	● Plan1 3	19.00	3.00	8.00	2.00	-4.00	-5.00
2	b2	● Plan1 3	19.00	3.00	8.00	2.00	-4.00	-5.00
3	b1	● Plan1 1	13.98	7.20	7.09	-3.00	-4.00	4.00
4	b5	● Plan1 1	13.98	7.20	7.09	-3.00	-4.00	4.00
5	b3	● Plan1 2	0.88	-0.90	4.89	7.00	8.00	2.00

Figure 37. Les tableaux **Beam delivery result** (Résultat de l'administration des faisceaux) et **Online couch correction** (Correction de table en ligne).

Annuler une séance

Si une séance de traitement ne peut être ni terminée ni annulée via la console de traitement (logiciel du vendeur de l'appareil), ou si les modifications apportées au statut de la séance ne sont pas correctement transmises à RayTreat, il est possible d'annuler la séance avec le bouton **Cancel session** (Annuler une séance) dans la barre supérieure de RayTreat.




Lorsqu'une séance est annulée, aucune autre distribution ne peut être effectuée. L'enregistrement manuel reste possible et la finalisation de la séance est nécessaire pour pouvoir continuer avec la distribution suivante.

Finalisation de la séance de traitement

Une fois le traitement terminé par le système d'administration de traitement, la séance de traitement doit également être terminée dans RayTreat :

1. Cliquez sur le bouton **Complete session** (Terminer une séance) en bas à droite de l'espace de travail Delivery.




Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche tous les faisceaux enregistrés pendant cette séance de traitement.

2. Vérifiez que les données enregistrées sont correctes.
3. Terminez la séance de traitement en cliquant sur **Yes** (Oui). La boîte de dialogue d'authentification s'ouvre. S'il l'enregistrement du traitement contient une erreur, vous pouvez cliquer sur **No** (Non) et corriger l'enregistrement avant de terminer la séance.
4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la boîte de dialogue d'authentification.


Remarque: *Il incombe à l'utilisateur terminant une séance de s'assurer que toute la distribution a été correctement enregistrée. Un enregistrement manuel doit toujours être effectué si l'enregistrement n'est pas reçu automatiquement. Cela est indispensable pour s'assurer qu'un complément de séance ne peut pas distribuer une dose excessive.*

Remarque: *L'utilisateur doit terminer une séance active avant de poursuivre le traitement avec une nouvelle séance. Si une séance n'est pas terminée, cela est indiqué dans l'espace de travail Scheduling (Planification) avec les éléments suivants :*



Enregistrement manuel

Si les résultats de la distribution de faisceaux affichés dans l'espace de travail Delivery (Administration de traitement, voir *Résultats d'administration des faisceaux page 62*) ne correspondent pas à ce qui a été réellement délivré (par ex. du fait d'une interruption de communication), il est possible d'effectuer une correction manuelle en créant un enregistrement supplémentaire par rapport à ce qui a été distribué. Pour créer un enregistrement supplémentaire, sélectionner le fichier où manque un meterset et cliquez sur le bouton **Manual recording** (Enregistrement manuel).



Dans la liste des résultats d'administration de faisceaux, les éléments comprenant des metersets supplémentaires sont signalé par une icône crayon.

Complément de séance

Si la fraction n'a pas été complètement distribuée lors de la première séance de traitement, l'état **Partially delivered** (Partiellement distribué) s'affichera pour un ou plusieurs faisceaux ainsi que pour toute la séance de traitement. À la fin d'une séance de traitement qui n'est que partiellement délivrée, il est possible de sélectionner l'option **Create a continuation session** (Créer un complément

de séance] dans la boîte de dialogue **Do you want to approve this delivery** (Souhaitez-vous approuver cette administration de traitement). La fluence prévue dans le complément de séance correspondra à la différence entre les valeurs prévues pour la fraction de traitement initiale et ce qui a été distribué.

Après avoir terminé une séance de traitement et créé un complément de séance, cette séance devra être programmée dans RayCare.




Figure 38. La boîte de dialogue Delivery approval (Approbation d'administration de traitement).

Propagation de la position du plateau de table

Si l'appareil est configuré pour prendre en charge la modification de la position du plateau de table, il est possible de propager la position linéaire de distribution du plateau de table enregistrée obtenue à partir de l'enregistrement de traitement pour toutes les fractions futures. Pour cela, cochez l'option **Propagate the recorded table top linear position to future sessions** (Propager la position linéaire de plateau de table enregistrée aux fractions futures) et vérifiez les positions absolues affichées. L'utilisateur sera alors informé la prochaine fois que ces nouvelles positions seront utilisées pour la distribution. Si plusieurs faisceaux sont distribués, tous les faisceaux doivent avoir été distribués dans les limites de tolérance définies dans le tableau de tolérances utilisé pour la fraction. Les différences latérales, longitudinales et verticales doivent toutes se situer dans les limites tolérées.

Pour les plans comportant plusieurs isocentres, tous les faisceaux distribués sont étudiés dans la validation des tolérances. Toutefois, seul le premier faisceau distribué pour le premier isocentre est utilisé pour calculer la position pour la position propagée. Si aucun faisceau n'a été distribué à premier isocentre, la propagation est impossible.





Figure 39. La boîte de dialogue Delivery approval (Approbation d'administration de traitement) avec la propagation de position du plateau de table.

Séance finale


Après avoir distribué la séance de traitement finale, il est proposé à l'utilisateur de terminer également le programme de traitement complet :

1. Lorsque la séance de traitement finale a été administrée, l'avertissement **Complete Treatment Course** (Terminer le programme de traitement) s'affiche.



2. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour confirmer que toutes les séances de traitement pour ce cas de traitement ont été terminées et verrouiller ainsi le programme de traitement, interdisant toute distribution ultérieure.

Cliquez sur **No** (Non) pour laisser le programme de traitement. Il sera toutefois possible de terminer le programme de traitement ultérieurement dans RayStation en cliquant sur le bouton **Complete Treatment Course** (Terminer le programme de traitement) dans le module Dose Tracking (Suivi de dose).



5.4.5 QA (AQ)

Espace de travail

L'espace de travail AQ contient des outils pour envoyer des plans AQ à l'appareil de traitement. Tous les plans programmés pour démarrer et ayant le statut AQ défini sur **Pending QA delivery** (En attente de distribution AQ) figurent dans la liste **Plans to QA** (Plans vers AQ).




Figure 40. L'espace de travail AQ.

Administration de plans en mode AQ

Pour distribuer des plans en mode AQ, RayTreat doit être configuré en mode AQ. Pour accéder au mode AQ, cliquez sur le bouton **Initiate** (Commencer) de la barre d'outils.

En mode AQ, la session AQ doit démarrer avant qu'elle ne soit disponible dans le système d'administration du traitement. Lorsque la distribution AQ a été effectuée, la séance se terminera

de la même façon que pour les séances de traitement (*Finalisation de la séance de traitement page 65*). Le statut AQ du plan peut alors être modifié en l'une des options suivantes :

- **Pending QA delivery (En attente de l'exécution de l'AQ)**
- **Pending analysis (En attente d'analyse)**
- **Not needed (Pas nécessaire)**
- **Pass (Réussite)**
- **Failed measurements (Échec des mesures)**
- **Failed plan (Échec du plan)**

5.5 RÉSULTATS DU TRAITEMENT DANS RAYSTATION

Lorsque la distribution du traitement a été effectuée, il est possible d'examiner les résultats de la distribution dans RayStation. Les résultats de la distribution sont présentés dans l'espace de travail **Result** (Résultat) du module Dose Tracking (Suivi de dose) dans RayStation. Les résultats de distribution tels que le statut résultant des faisceaux délivrés, la position de la table, l'angle de la table ou la correction de table en ligne peuvent y être examinés pour chaque séance de traitement administrée.

The screenshot displays the RayStation software interface in the 'Result' workspace. At the top, the patient profile for Joseph Moore is shown, along with treatment course details: 'Treatment course approved', '3/14 fx delivered', and '3/14'. The main area is divided into several sections:

- Beam delivery result:** A table showing the status of two beam sets (b1 and b2) for Fraction 1. The table includes columns for Beam #, Beam name, Planned MU, Delivered MU, Gantry angle (Planned and Delivered), Status, and Snout (Planned and Delivered).
- Online couch correction:** A table showing couch positions and angles for the two beam sets. The table includes columns for Beam #, Beam name, Isocenter name, and Couch angles (Lat, Long, Vert, Rotation, Pitch, Roll).

Beam #	Beam name	Planned	Delivered	Gantry angle [deg]		Status	Snout [cm]	
				Planned	Delivered		Name	Planned
1	b1	60.57 MU	60.57 MU	90.00	90.00	Delivered	SnoutM	32.30 32.30
2	b2	66.10 MU	66.10 MU	325.00	325.00	Delivered	SnoutM	32.30 32.30

Beam #	Beam name	Isocenter name	Couch positions [cm]			Couch angles [deg]		
			Lat	Long	Vert	Rotation	Pitch	Roll
1	b1	Beam set A1 1	-	-	-	-	-	-
2	b2	Beam set A1 1	-	-	-	-	-	-

Figure 41. Présentation de l'espace de travail **Result** (Résultat) dans le module Dose Tracking (Suivi de dose) dans RayStation.


Il est possible de modifier les résultats ou de compenser toute erreur effectuée dans RayTreat. Il est également possible d'annuler et d'enregistrer toute séance de traitement administrée hors RayTreat, pour que les résultats soient tout de même utilisés pour le suivi de dose ou lors de l'affichage des résultats du programme de traitement dans RayCare et RayStation. La modification des résultats et l'enregistrement des séances de traitement ne sont pas disponibles lors de l'utilisation de RayCommand.

Remarque: Les modifications effectuées dans cet espace de travail ne peuvent pas être annulées. Pour effectuer toute modification ici, il faut qu'il n'existe aucune modification précédente non enregistrée. Toutes les modifications nécessitent en outre l'authentification de l'utilisateur avant la finalisation.

Remarque: Le traitement programmé doit être approuvé pour permettre la modification de la distribution ou annuler une séance.

5.5.1 Annuler une séance

Pour annuler une séance de traitement depuis RayStation, cliquez sur le bouton **Cancel session** (Annuler une séance) dans le module Dose Tracking (Suivi de dose) dans RayStation.




Il est possible d'annuler toute séance qui n'a pas été terminée. Il est toutefois recommandé d'annuler une séance démarrée en utilisant RayTreat. Pour plus d'informations, voir *Annuler une séance page 65*.

Remarque: Il est toujours préférable d'annuler une séance via RayTreat avant de l'annuler via RayStation, si la séance est programmée pour être administrée le même jour.

Lors de l'annulation d'une séance dans RayStation, l'utilisateur doit confirmer l'annulation et compléter la séance. Lorsqu'une séance a été supprimée, il est toujours possible de modifier la distribution via le bouton **Modify delivery** (Modifier la distribution).

5.5.2 Modifier la distribution

Pour modifier l'administration du traitement, cliquez sur le bouton **Modify delivery** (Modifier la distribution).



Une boîte de dialogue s'affiche et autorise l'utilisateur à ajouter, modifier ou supprimer tout enregistrement de traitement manuel actuel. Les enregistrements manuels qui peuvent être modifiés sont indiqués par une icône en forme de crayon.




Figure 42. La boîte de dialogue **Modify delivery** (Modifier la distribution).

Ajouter un enregistrement de traitement

Pour ajouter manuellement un enregistrement de traitement, cliquez sur le bouton vert **Add** (Ajouter). Cette opération s'effectue de la même façon que lors de l'ajout d'un enregistrement de traitement manuel dans RayTreat. Pour plus d'informations, voir *Enregistrement manuel page 66*.

Modifier un enregistrement de traitement

Une fois ajouté, un enregistrement manuel peut être modifié en saisissant une valeur dans la colonne **Delivered** (Administré). Le **Status** (statut) de distribution doit également être défini sur **Delivered** (Administrée) ou **Partially delivered** (Partiellement administrée). De même, il est également possible de modifier tout enregistrement manuel créé dans RayTreat.

Supprimer un enregistrement de traitement

Pour supprimer un enregistrement manuel, représenté par une icône en forme de crayon, cliquez sur le bouton rouge **Delete** (Supprimer).

Importer un enregistrement de traitement

Pour importer un enregistrement de traitement, à utiliser pour modifier la distribution, cliquez sur le bouton **Import treatment record** (Importer un enregistrement de traitement). Cela permet à l'utilisateur d'importer un enregistrement de traitement en sélectionnant un enregistrement de traitement DICOM dans un fichier.

En cas de différences dans la distribution attendue de la séance actuelle, celles-ci devront être acceptées comme des remplacements acceptés dans la boîte de dialogue. Les différences seront

contrôlées si l'appareil, les informations du patient, le numéro de fraction ou l'identification du plan dans le rapport de traitement ne correspondent pas à la séance sélectionnée.



ATTENTION!

Pour un complément de séance nécessitant l'importation d'un enregistrement de traitement, l'enregistrement de traitement doit être importé manuellement dans RayStation et le PACS. Importer uniquement l'enregistrement du traitement dans RayCare PACS ne suffit pas. Rien ne permet de vérifier que tous les enregistrements de traitement dans RayCare PACS ont été importés dans RayTreat. Si tous les enregistrements de traitement ne sont pas correctement importés dans RayTreat pour une fraction nécessitant un complément de séance, il est possible d'administrer à nouveau la dose précédemment administrée.

(272901)

Remarque: *Toute différence identifiée devra être analysée pour en déterminer la pertinence, et plus particulièrement en ce qui concerne les avertissements spécifiques au vendeur de l'appareil, avant d'être acceptée comme remplacement.*

Si la fraction actuelle a été administrée pendant des séances multi-traitement, une boîte de dialogue supplémentaire s'affiche, invitant l'utilisateur à confirmer que la séance actuellement sélectionnée dans la liste de programmes de traitement est réellement la séance dans laquelle l'enregistrement de traitement doit être importé.

Remarque: *Une attention particulière s'impose lorsqu'une séance est modifiée pour une fraction qui n'est pas la dernière. Si la modification de la fluence a une incidence sur le fait que la ou les séances suivantes doivent ou non délivrer un faisceau particulier, le statut des séances suivantes peut être représenté de façon inattendue. Par conséquent, il est recommandé de prendre des précautions particulières lors de l'administration de toute séance suivante pour la fraction qui a été modifiée.*

Approuver la distribution modifiée

Lorsque la séance de traitement modifiée est terminée, cliquez sur **OK**. Une boîte de dialogue d'approbation s'affiche, similaire à celle qui s'affiche à la fin d'une séance dans RayTreat. Pour plus d'informations, voir *Finalisation de la séance de traitement* page 65.




Figure 43. La boîte de dialogue Delivery approval (Approbation d'administration de traitement).


Cette boîte de dialogue présente une liste complète de rapports de traitement à administrer. Vérifiez que la distribution est conforme à ce qui est prévu. Ajoutez une remarque finale ou modifiez les notes de traitement existantes si les informations sont toujours pertinentes.

Une fois accepté, le résultat dans RayStation sera mis à jour en conséquence et le résultat dans RayCare devra également refléter la modification.

5.5.3 Ajouter une séance à une fraction

Pour ajouter une séance de traitement supplémentaire à la fraction sélectionnée, cliquez sur le bouton **Add session to fraction** (Ajouter une séance à une fraction). Cette opération doit être effectuée si la dernière séance est terminée mais qu'il reste des traitements à administrer dans cette fraction.


Remarque: Le traitement programmé doit être désapprouvé avant de pouvoir ajouter une séance à la fraction.



La nouvelle séance qui est ajoutée devra alors être programmée manuellement via RayCare.

5.5.4 Terminer le programme de traitement

Lorsque toutes les fractions ont été distribuées et terminées, il est possible de terminer le programme de traitement complet en cliquant sur le bouton **Complete Treatment Course** (Terminer le programme de traitement). Un programme de traitement terminé sera verrouillé et ne pourra plus être distribué.



INDEX

E

Étiquette 9
Étiquette du produit 9

N

Nom du produit 9

Numéro de version 9

Numéro de version du logiciel 9

V

Version du produit 9



COORDONNÉES



RaySearch Laboratories AB (publ)
Eugeniavägen 18C
SE-113 68 Stockholm
Sweden

Contact details head office

P.O. Box 45169
SE-104 30 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 510 530 00
Fax: +46 8 510 530 30
info@raysearchlabs.com
www.raysearchlabs.com

RaySearch Americas

Phone: +1 877 778 3849

RaySearch France

Phone: +33 1 76 53 72 02

RaySearch Korea

Phone: +82 10 2230 2046

RaySearch Belgium

Phone: +32 475 36 80 07

RaySearch Germany

Phone: +49 30 893 606 90

RaySearch Singapore

Phone: +65 81 28 59 80

RaySearch China

Phone: +86 137 0111 5932

RaySearch Japan

Phone: +81 3 44 05 69 02

RaySearch UK

Phone: +44 2039 076791

